

DY系列铁路道口音响器

产品名称	DY系列铁路道口音响器
公司名称	邯郸市邯山区闾路铁路电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:闾路祥 型号:DY 电压:220V
公司地址	邯郸市邯山区罗城头7号院
联系电话	0310-6020535 13283422465

产品详情

DY系列铁路道口音响器

专为铁路道口报警设计的音响器，有外壳，应用自由度较大，适用各种电压。接上规定的电压和扬声器即可工作，完全可以代替在铁路上曾经广泛应用的音叉作振荡器的音响器。音叉音响器笨重、体积大、价格昂贵。而该音响器体积小，价格低廉。

该音响系列除了和音叉音响器一样发警钟音以外，还可以发各种警示音频信号和语言提示声。发警钟音时，符合铁路标准并为大家熟知，不易误认信号种类，有利于安全。增加语音提示声比较新颖，在单一语种地区也不会有不安全因素，当然单独选择警示音频信号或者语音提示声亦可，用户可以任意选择。

警钟音由电子电路生成，声音标准、无失真、无噪声；语音由铁路播音员用专用语音芯片烧录，清晰动听，发语音时警钟声减弱为背景音。两种音源相互独立，一个音源发生故障时不影响另一个音源工作，确保道口不出现全无声。

如果您的电脑连接着网络，并且有完好的播放器，可以通过下面的链接试听：

<http://www.tl-xt.com/xinhao.files/jzjyy.mp3>。

同时使用两只或多只时，虽然音响器各自独立，但是采取了同步措施，警钟同时敲响、语言同时讲话，清晰悦耳。一只损坏另一只可正常工作，有利于安全。

所有音响器、音响板都设有音响限时功能，默认不启用。当用户需要时，可以加装相关元件。

一、DY-7.5WA音响器：

该音响器为DY-7.5W的改进型，增加了同步措施，使用下图所示的外壳。DY-7.5W型已不生产，仅有库存。

其电压规格常备有交流18V、交流220V、交流380V，满足常用场合的需要。

交流380V特别适合和天车、龙门吊的应用，可以和走行部电机一起供电，不用另设控制电路。

非铁路道口应用时，除警钟声，现货还可提供：电铃声、警笛声、电话铃声。其它发音类型可以自由选择，但应按频率、幅度的变化规律准确描述，或提供清晰的音频文件，以便设计电路。

本音响器7.5W的额定功率相当于普通音响设备标注的瞬时功率的60W，故使用的扬声器不可太小，否则很容易损坏扬声器。可以选择30W/8 的扬声器。

该音响器音量适中，安全与扰民兼顾，适合绝大多数道口应用。

二、DY-15W音响器：

本音响器15W的额定功率相当于普通音响设备标注的瞬时功率的120W该音响器可以接30W/8 扬声器两只，使用下图所示的外壳。

一只音响器即可满足一处道口需要，故没有同步电路。不适宜同时使用两只或多只，否则声音节拍不同步。

其电压规格常备有直流24V，交流18V、交流220V两种，可满足常用场合的需要。

三、DY-25W音响器：

该音响器的使用和7.5W音响器相同，仅是功率大得多，适用于噪音较大的地方，采用和15W音响器一样的外壳。

本音响器25W的额定功率相当于普通音响设备标注的瞬时功率的200W，可以接50W/8 扬声器一只，仅适用于工厂内部噪音很大的道口，邻近居民区的道口不能使用，一处道口需用两只。

其电压规格常备有直流24V，交流18V、交流220V三种，可满足常用场合的需要。

以上音响器也适合于其它工业场所，警示音频信号和警示语言用户可任意选择。

售后服务

保修期长短反映产品质量，我们的整机保修期为两年，非整机因为配套设备的不确定性只能保修一年。

使用不当，常见故障引起的损坏，按设备设计不良对待，亦予以免费修复。但不包括外来原因造成的损坏，仅提供成本价备件。

保修期内免费更换的配件应退还我方，这很重要，我们用以分析原因、改进设计、提高产品质量。

使用中发现有安全隐患时（如故障不能导向安全），不管多久免费给与解决。

DY系列道口音响器					
型号	工作电压	输出阻抗	额定功率	同步措施	价格
DY-7.5W音响器	直流24V，交流18V、220V	8欧	7.5W	无	270
DY-7.5WA音响器	直流24V，交流18V、220V	8欧	7.5W	有	470
DY-15W音响器	直流24V，交流18V、220V	4欧	15W	无	620
DY-25W音响器	直流24V，交流18V、220V	8欧	25W	有	750
30W扬声器					20
50W扬声器					30

以上价格开3%普通增值税发票，需开专用增值税发票时，必须提供带一般纳税人长条章的企业税务登记证复印件，并签订列明品名、单价、数量、总金额的协议、合同或证明。