

# 防火涂层板、涂层板

产品名称	防火涂层板、涂层板
公司名称	呼和浩特市回民区永达防火材料经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市回民区工农兵路府都花园东侧
联系电话	15248018801

## 产品详情

产品名称：DC-A2-JH-5A 防火涂层板 产品型号：DC-A2-JH-5A 使用材料：DC-A2-JH-5A  
产品规格：1200\*600\*50mm 所属分类：防火隔板 产品简介：产品特点: DC-A2-JH-5A防火涂层板包括一个岩棉板基层，在岩棉板基层的正反两面分别涂覆有一层防火涂料层。本产品采用岩棉板作为基体材料，同时在正反两面覆盖防火涂料，其密度小、重量轻，易于运输和施工。本产品遇火膨胀，释放的气体无毒无害环保无污染，无卤素成分。适用于电力、石油、石化、冶金、通讯、建筑等行业各种电压等级电缆的防火保护。

应用范围: 电气盘柜孔洞、电缆穿墙孔洞 单根电缆、电缆束、电缆桥架的穿越 风管的穿越  
可燃性管道和不可燃性管道的穿越 大型开口的封堵

安装说明:

开口: 1.清洁开孔，保持表面干燥 2.电缆及电缆桥架必须保证干燥、无尘、无油

安装防火涂层板:

- 1.在板上仔细标画出贯穿物的位置，用刀或锯尽可能将板裁切成与孔洞和贯穿物尺寸贴合的形状 2.用DJ-A2-JH-6或DJ-A2-JH-7涂敷在贯穿物将与板接触的表面 3.用DJ-A2-JH-7涂刷开孔周边与板周边表面
- 4.将裁切好的板推进开孔，与基材表面齐平，用DJ-A2-JH-7涂刷封边
- 5.用矿棉填塞遗漏的空隙(如板与电缆之间)，再用DJ-A2-JH-7或 DJ-A2-JH-6 封堵
- 6.用JH-202防火涂料涂刷板双面各0.5mm干厚度，达到1mm干厚度以上;
- 7.用JH-303防火涂料涂刷贯穿物(包含桥架构件)两侧各200mm,以完成系统的完整性。

有关认证的注意事项: 依据不同的防火时效选择对应的系统 单层板系统(1块板，50mm厚以上)  
双层板系统(2块板，100mm厚以上)

注意事项: 1.如果是双层板系统，可用相同步骤安装第二块板，与背面基材齐平，也可用DJ-A2-JH-6或DJ-

A2-JH-7粘结两块板; 2.如果板上某个部位预涂层被破坏, 可用JH-202涂料涂刷以恢复其预涂层厚度。