

低抗磁USB口读写器- 低抗磁条卡单二轨读写器

产品名称	低抗磁USB口读写器- 低抗磁条卡单二轨读写器
公司名称	广州迅卡智能科技有限公司
价格	260.00/台
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇友谊一横街1号（办公楼）1108房
联系电话	020-32176781 15113871852

产品详情

广州迅卡智能科技有限公司

公司网址：<http://www.xuncardrfid.com/>

联系人：辜小姐 电话：15113871852 qq:1642693100

固定电话：020-32176781

微信：a15113871852 qq邮箱:1642693100@qq.com

地址：广州增城区新塘镇友谊一横街1号方圆产业园

产品说明

产品

名称

SJE300系列磁条读写器

概述

SJE300磁条读写器可联接任何具有RS232串口的电脑或终端，用于读写磁卡或存折本上的磁条信息。该系列磁条读写器外形美观、操作简单舒适，读写均一次刷卡完成，具有读、写双重校验功能，性能稳定

可靠，并且兼容性好（能自动识别多种磁条读写器的命令集），有更好的通用性。可广泛用于金融、邮电、交通、海关等各个领域，特别是银行系统的信用卡发行、磁卡和银行柜台的存折的磁条读写。

技术指标

工作环境：温度0 ~ 40 ，湿度20 ~ 90%RH

电 源：DC+5V 读电流 85mA，写电流 150mA

拉卡速度：10cm ~ 120cm/s

读写标准：ISO7810、7811 ~ 1-5；IBM

记录密度：

第一磁道：210BPI

第二磁道：75BPI/210BPI可选(默认75BPI)

第三磁道：210BPI

记录字符数：

第一磁道：76个字符

第二磁道：37个字符

第三磁道：104个字符

通讯规格：串行异步通讯（RS 232）

磁头寿命：50万次

主机体积：228 × 57 × 59mm

重 量：约0.7kg

驱动软件接口：完整的驱动命令集

典型应用

金融

银行

邮电

交通

海关

商业POS

型号说明

产品型号

功能说明

SJE323B 读写第2磁道，RS-232串口通讯，键盘口取电。

SJE343B 读写第1、2磁道，RS-232串口通讯，键盘口取电。

SJE353B 读写第2、3磁道，RS-232串口通讯，键盘口取电。

SJE363B 读写第1、2、3磁道，RS-232串口通讯，键盘口取电。

SJE323BU 读写第2磁道，USB接口。

SJE343BU 读写第1、2磁道，USB接口。

SJE353BU 读写第2、3磁道，USB接口。

SJE363BU 读写第1、2、3磁道，USB接口。

相关资料

支持卡片/标签推荐

白色磁卡

彩印磁条卡

温馨提示

磁条读写器购前温馨提示：

一、磁条读写器又叫磁卡读写器，磁卡读写机，磁卡刷卡机，磁卡读写卡机，磁卡读写卡器，磁卡刷卡器，磁卡刷卡槽，磁卡写卡器，磁卡写卡机，磁卡写磁器，磁卡写磁机,磁条

读写机，磁条刷卡机，磁条读写卡机，磁条读写卡器，磁条刷卡器，磁条刷卡槽，磁条写卡器，磁条写卡机，磁条写磁器，磁条写磁机等。

二、根据对环境的抗干扰能力不同可分为高抗磁卡读写器与低抗磁卡读写器，购买时应根据应用的磁卡是高抗磁条卡（2750oe至4000oe）还是低抗磁条卡（300oe至350oe）来

选写磁器，因为高抗磁卡读写器对高低抗的磁卡都可以读和写，而低抗磁卡读写器只能写低抗的磁卡，而不能写高抗的磁卡。

三、根据磁道的不同又可分为单磁（轨）道磁卡读写器、双磁（轨）道磁卡读写器、三磁（轨）道磁卡读写器。选购前要确定读、写的是哪个磁（轨）道的数据。人们常说的单轨道磁卡读写器、双轨道磁卡读写机、全三轨读写器、低抗读写器、高抗读写器、高抗全三轨读写器等等是结合的叫法。

四、购买磁卡读写器还应考虑接口的问题，一般有串口RS-232接口，USB接口。因为现在市场上大部分的笔记本电脑都没有串口RS-232接口，小部分低端的台式机电脑也是没有串口RS-232接口的，而USB接口则是现在流行的接口，一般的电脑都有的。这种情况下，应该特别选择USB接口的设备了