

B.??

C.??1.25????30????????????1.5????5????????????????????????????????????
?

5.????

A.????????????????????????????????3????????????????????????????????3????????????????

B.??

C.????????????????????????????

D.??

E.????????????????????

??A?B????????????????????

6???????

????????????3??
??????????

??????????

数码管显示	工作模式	数码管显示	工作模式
0	纯光控	9	光、时控9小时
1	光、时控1小时	A	光、时控10小时
2	光、时控2小时	b	光、时控11小时
3	光、时控3小时	c	光、时控12小时
4	光、时控4小时	d	光、时控13小时
5	光、时控5小时	E	光、时控14小时
6	光、时控6小时	F	手动模式
7	光、时控7小时	H	调节模式
8	光、时控8小时	L	常开模式

??????

项目名称	WSC系列		
额定充电电流	10A	15A	20A
额定放电电流	10A	15A	20A
蓄电池	12V	24V	12V/24V AUTO
欠压电压	11.5V ; 23V		
过放电压	10.5V ; 21V		
超压保护	16V ; 32V		
充电返回电压	13.2V; 26.4V		
过放返回电压	12V; 24V		
充电控制	PWM模糊控制		
风机超压卸荷电压	22V ; 44V		
保护电路	过充、过放、过载、短路、反接		

??????

1. ?????????????????????

2. ?????????+?—??.

3. ?????????????+???????????

4. ??????????????A?B?C?????

5. ?????????????????????????+??