

# LED太阳能景观灯

产品名称	LED太阳能景观灯
公司名称	扬州亚联光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	嘉彤:光源：节能灯或高亮度LED光源 YLB-7:灯体为铁/铝制品或优质不锈钢或为钢体热镀锌后静电喷塑 黑龙江依春市:紧固件螺钉、螺母为铁/不锈钢 中国结景观灯 中国结景观灯 技术参数
公司地址	扬州市江都区双沟新河工业园
联系电话	0514-86292898 17351333567

## 产品详情

### 景观灯安装步骤及注意事项

- 一、电线管、钢管敷设：（1）设计选用电线管、钢管暗敷，施工按照电线管、钢管敷设分项工程施工工艺标准进行，要严把电线管、钢管进货关，接线盒、灯头盒、开关盒等均要有产品合格证。（2）预埋管要与土建施工密切配合，首先满足水管的布置，其次按排电气配管位置。（3）室外配电线路采用电缆穿HDPE管埋地敷设，管线埋深0.7m，穿越水系时埋深不小于0.5m，穿越机动车道时穿钢管敷设。庭园灯线路遇分支时在庭园灯旁设L500.W300.H700过路井，所有线路分支处应采取可靠的防水措施（如采用IP62的防水接线盒）。
- 二、穿线：管内穿线要严把电线进货关，电线的规格型号必须符合设计要求，并有出厂合格证，到货后检查绝缘电阻、线芯直径直径、材质和每卷的重量是否符合要求，应按管径的大小选择相应规格的护口，尼龙压线帽、接线鼻子等规格和材质均要符合要求。管内穿线应在建筑结构及土建施工作业完成后进行，先穿带线，用 1.2~2.0MM铁丝，两端留10~15CM的余量，然后清扫管道、开关盒、插座盒等的泥土、灰尘。穿线时注意同一交流回路的导线必须穿于同一管内，不同回路、不同电压和交流与直线的导线，不得穿入同一管内，但以下几种情况除外：标准电压为50V以下的回路；同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路；同一花灯的几个回路；同类照明的几个回路，但管内的导管总数不应多于8根。导线预留长度：接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒为15CM，配电箱内为箱体周长的1/2。
- 三、灯具安装：
- （1）灯具、光源按设计要求采用，所有灯具应有产品合格证，灯内配线严禁外露，灯具配件齐全。（2）根据安装场所检查灯具是否符合要求，检查灯内配线，灯具安装必须牢固，位置正确，整齐美观，接线正确无误。3KG以上的灯具，必须预镁吊钩或螺栓，低于2.4M灯具的金属外壳应做好接地。（3）安装完毕，摇测各条支路的绝缘电阻合格后，方允许通电运行。通电后应仔细检查灯具的控制是否灵活

，开关与灯具控制顺序相对应，如发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。

#### 4、接地保护与安全措施：

(1) 接地保护采用TT方式，在[室外照明](#)

箱周围设置闭合环状人工接地装置，接地极采用50\*50\*5 L2500热镀锌角钢，连接线采用40\*4热镀锌扁钢，接地极间距5m、埋深0.8m，接地电阻不大于10欧姆。

(2) 系统内所有灯具接地端子均经PE线可靠连通后与照明箱PE母排连接并接地。

(3) 为防雷击过电压，在[室外照明](#)箱内均设置一级电涌保护器。

扬州亚联光电从2003年迄今，凭借自身15年的研发及生产经验、优秀的研发光临团队、完善的产品检测和质量控制、15项注册专利以及自主研发的核心控制技术，赢得了众多客户的信赖，此外亚联光电还具有CE认证和自主出口权，扬州亚联光电是阿里巴巴13年诚信通会员。公司主营产品有LED太阳能路灯、LED道路灯、LED工矿灯、LED庭院灯等LED照明灯具。电话：0514-86292898

15366871288 网址：[www.yalianlamp.1688.com](http://www.yalianlamp.1688.com)