

免布线遥控开关 触摸墙壁开关 OME触摸开关

产品名称	免布线遥控开关 触摸墙壁开关 OME触摸开关
公司名称	深圳市夫夷微电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:夫夷微/FYW
公司地址	深圳市宝安区福永街道福宁高新产业园B栋8-9层
联系电话	0755 27517805 13410800119

产品详情

一、触摸免布线遥控开关

品牌：夫夷微/FYW

免布线触摸开关的特点

墙壁开关的一次革命，打破传统开关连线限制，无需凿墙布开关线，节省人工线材；

可随意搭配安装，可粘贴于任何地方，方便适用，轻松组合成双控、多控，以及总开总关功能；

智能化编程，可以实现快速简单完成对码过程,随心所欲的实现家居智能化控制；

RF射频技术，遥控距离远（室内30米以内，空旷地可达50米以上），可穿墙，无方向限制；

使用无线电波控制，远离强电，老人小孩使用更安全，您可以放心外出安心工作，完全不必担心家里；

采用钢化玻璃材质，高贵典雅，全力打造家居精品，极大满足客户的个性需求。

免布线接收器规格参数

额定工作电压：100V ~ 240VAC

电源工作频率：50/60Hz

性能容差：85-275VAC(适合全球各国电压标准)

待机功耗： 0.2W

负载功率：0-600W(电子负载或感性负载单回路 100W)

频段：433.92MHz 寿命：10,000次以上 外型尺寸:65x40x23mm

免布线遥控器规格参数

电池：一颗23A电池 12V

待机功耗：1路 0.04mW，2路 0.08mW，3路 0.12mW

遥控距离：30米 频段：433.92MHz 外型尺寸::86x86x16mm

使用条件

工作温度：0 -45 相对湿度：10%-93%(非凝结)

适用负载

不大于本系列开关最大负载能力的所有负载类型。（白炽灯、节能灯、日光灯、吸顶灯、LED灯等常见灯具）

配对设置

- 1、长按所要配对的接收器上的对码按键3秒后，对码指示灯快闪，开关进入配对状态。
- 2、按一下遥控器上的所要配对的触摸按键，按键区域的指示灯亮起，松开手，LED背光灯灭掉，接收器上的指示灯也停止闪动并进入常亮状态，自动退出配对状态，配对成功。
- 3、以此类推，最多可以跟4个遥控器进行配对。若配对第5个遥控器时，则自动清除第一个遥控配对。此产品配对，可实现一个接收器最多同时可以由4个遥控器来控制。
- 4、当接收器配对两个以上的遥控器时，即可实现双控及多控功能。
- 5、使用过程中，当遥控距离变近（请更换电池）

清码设置

长按接收器上的对码按键3秒后，LED快闪，此时松开手后，继续长按3秒，LED指示灯转换到慢闪状态。松开手后清码成功，解除所有配对。此接收器有断电记忆功能，配对成功后，停电，拆装，重装安装无须再对码。除非手动清码，解除配对。