

西门子BDS331火灾显示盘楼层显示器

产品名称	西门子BDS331火灾显示盘楼层显示器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:BDS331 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

西门子BDS331火灾显示盘楼层显示器

一、特点

每台层显只能显示本回路内的报警点，一台 BDS331 多显示同一回路上的 127 个部位。

BDS331 火灾显示盘直接连接于 BC80

两总线探测回路中，通常安装在各楼层的楼梯口或值班室，用来显示本回路的火警、联动信息。

可显示设备的回路，地址号，设备类型号。

BDS331 火灾显示盘由机壳、显示面板、主控电路板组成。

线路板上的八位拨码开关的前七位用于设定本显示盘的地址号（1~127）。

第八位设置显示模式。

二，参数

工作电压24V DC

监视电流 6m A

报警电流 60m A

工作温度 -10...+50

相对湿度 95%(40 ± 2)

继电器触点负载125VAC/1A , 24VDC/1.25A 。 。 。 。 。

三，接线图：

BDS331火灾显示盘通过 P、S 接系统总线，G、V

接入系统的电源。一组输出触点可以联动现场设备（如声光报警设备）。

P、S 端子接于本楼层的两总线上，用于与控制器进行通讯。

P、S 两端子无极性。V、G 端子接于系统的 V、G 线上用于为 BDS331 提供电源。V、G 不可接反。

继电器输出端子 0、1、2（CO、NC、NO）可以用于接现场报警设备（接线示意图见 P33页）。