

知用数控线性三路输出直流电源3631A

产品名称	知用数控线性三路输出直流电源3631A
公司名称	深圳市优测科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:知用 型号:3631A 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区民治街道北站社区创业花园177-180栋1108（注册地址）
联系电话	0755-21018117 17301946517

产品详情

知用数控线性三路输出直流电源3631A

CYBERTEK 3600A是一系列高性能的数控线性直流电源。有清晰的用户界面，优异的性能指标，可满足多样化的测试需求。

下单前请联系卖家核实售价及货期。

概述

CYBERTEK 3600A是一系列高性能的数控线性直流电源。有清晰的用户界面，优异的性能指标，可满足多样化的测试需求。知用cybertek三路输出（6V 5A ± 32V 1A）数控线性直流电源3631A

主要特色:

用户自校准功能（无需打开电源。），可定期进行自校准以保证电源精度。

明亮的VFD显示屏，可同时显示多个状态。

存储多达五组工作状态，可随时调用。（掉电不丢失数据。）

使用串口可远程控制电源。（隔离串口可选）

带有TRACK功能。知用cybertek三路输出（6V 5A ± 32V 1A）数控线性直流电源3631A

多重安全保护：

有自检功能可检测电源内部的错误。

过压过流保护功能（3632A有此功能）。

温控风扇，可有效降低电源产生的噪声和内部尘埃的形成。

优异的性能：

多通道输出，各通道输出单独可控。

优异的负载调节率和线性调节率。

具有超低的输出纹波和噪声。

支持串、并联输出功能。

通道间隔离。

型号	3631A		
	+6V (CH1)	+32V (CH2)	-32V (CH3)
输出电压	0 ~ 6V	0 ~ +32V	0 ~ -32V
输出电流	0 ~ 5A	0 ~ 1A	0 ~ 1A
纹波和噪声(20Hz ~ 20MHz)			
恒压模式	<0.35mVrms / <2mV p-p		
恒流模式	<2mA rms	<0.5mA rms<0.5mA rms	
共模电流	<1.5uA rms		
负载调整率 ± (输出百分比+偏置)			
电压	<0.01%+2mV		
电流	<0.01%+250uA		
电源调整率 ± (输出百分比+偏置)			
电压	<0.01%+2mV		
电流	<0.01%+250uA		
可编程精度			
电压	0.1%+5mV	0.05%+20mV	
电流	0.2%+10mA	0.15%+4mA	
回读精度			
电压	0.1%+5mV		
电流	0.2%+10mA		
		0.05%+10mV	
		0.15%+4mA	

OVP精度	无	无
OCP精度	无	无
温度系数 ± (输出百分比+偏置)		
电压	0.01%+2mV	0.01%+3mV
电流	0.02%+3mA	0.02%+0.5mA
稳定度 ± (输出百分比+偏置) 恒定负载, 常温下 (非恒温) 连续工作5个小时		
电压	0.03%+1mV	0.02%+2mV
电流	0.02%+3mA	0.05%+1mA
尺寸		
228mm (W) *149mm (H) *368mm (D)		
重量		
约5Kg		
工作温度		
满额定值输出时: 0 ~ 40		
冷却方法		
温控风扇		

本公司承知用产品代理等服务, 如有需要可与我公司中国区总代理深圳市优测科技有限公司联系。详细联系方式如下: 公司总机: 0755-21018117 邮箱: utestek@utestek.com 地址: 深圳市龙华区民治街道创业花园177栋3楼301室