多回路防爆照明配电箱

产品名称	多回路防爆照明配电箱
公司名称	浙江国忠防爆电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国忠防爆 产地:浙江温州 特点:质保3年
公司地址	浙江省乐清市柳市镇皇社路51、53、55、57号（注册地址）
联系电话	0577-62766898 18969769020

产品详情

防爆配电箱的使用，主要是为了防止工作时产生爆炸，为了人们的财产与生命安全而使用的，所以，防爆配电箱的正确操作非常重要，用防爆配电箱的朋友，都应该对防爆配电箱正确操作有一个深刻的认识。那么，入户正确的操作防爆配电箱呢？下面，就让国忠小徐为大家介绍下如何正确的操作防爆配电箱。

多回路防爆照明配电箱正确的操作方法：

1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线；

2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分，按照产品说明书及实际情况进行安装；

3、在更换灯泡时,应先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡换上新灯泡。

多回路防爆照明配电箱技术参数

1、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1-1

2、防爆标志：ExdellBT4、ExdellCT6、DIPA21TA,T6

3、额定电压：AC380V

4、主回路额定电流：≤400A

5、支路数：2、4

6、支路额定电流：≤100A

7、防护等级：IP65

8、防腐等级：WF1

9、引入口规格：G1″~G3″

10、适用电缆外径：Φ11mm~Φ55mm

11、进出线口方向：下进下出或下进上出（下进下出，其它方向请注明）

12、安装方式：挂式、立式

多回路防爆照明配电箱结构

1.铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；

2.增安型外壳，模块结构组装，内装防爆指示灯、电流表、电压表、按钮及转换开关等；

3.隔爆型外壳，内装指示灯、电流表、电压表、按钮、转换个、继电器等；

4.曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；

5.外露紧固件均用不锈钢材质；

6.钢管或电缆布线。