液晶显示4-20mA电流温湿度传感器

产品名称	液晶显示4-20mA电流温湿度传感器
公司名称	北京盛世宏博科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-0367室（注册地址）
联系电话	400-009-0079 15901489351

产品详情

液晶式温湿度传感器/智能网络型温湿度变送器

大屏数字显示温湿度计 温湿度控制器

供电：12/24VDC；CR2477 3V纽扣电池可选

测量范围：温度：-20°C-80°C 湿度：0～100%rh

屏幕大小：60*45mm（LCD液晶显示）

通讯调节：现场手动/软件远程调节

露点分析：自带露点分析功能/可直接显示露点值

通讯方式：RS485/RJ45/无线ZigBee/无线GPRS可选

控制输出：温湿度四路上下限控制

温度方式：摄氏度/华氏度可切换

平均功耗：＜0.02W，＜2mA

通讯距离：1.2km

密码控制：可设置密码保护功能、无密码无法修改数据

报警界面：本身可设置温湿度上下限，温湿度超标界面可闪烁报警

界面时间：界面时间可手动设置

测量精度：温度：±0.3°C湿度：±3%rh

分 辨 率：分辨率0.1°C 分辨率0.1 rh

波特率：1200 bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s

电池寿命：一颗纽扣电池可使用一年以上

存储容量：40万组（可选）

尺寸：90*95*29mm

备用USB接口，方便用PC读取数据。

本机可按天或按日期查看每一条数据。

大容量存储，最多可存40万组数据。

进口探头测量精度高，范围宽，一致性好。

低功耗，一颗纽扣电池可使用一年以上。

LCD大屏显示设计，大方美观。

密码保护功能，防止非工作人员误操作。

摄氏度华氏度可切换，通用型。

自带露点分析功能。

自带时钟功能。

电池电量提示图标。

可设节能模式与实时显示模式。

性能可靠，掉电不丢失数据。

记录周期可设，1分至180分任意设置。

壁挂吸顶结构设计，易于安装。

更多产品详情请咨询北京盛世宏博科技有限公司