# LR-35,LR-35电流互感器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | LR-35,LR-35电流互感器 |
| 公司名称 | 乐清南诺电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:浙江多马电气<br>型号:LR-35,LRD-35<br>产品名称:LR-35、LRD-35型电流互感器 |
| 公司地址 | 浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号 |
| 联系电话 | 0577-57126454 13372330020 |

# 产品详情

LR-35,LR-35电流互感器

概述LR-35,LR-35电流互感器为装入式产品。LRD-35,LR-35电流互感器配DW1、DW2、DW6、DW8、DW13、SW1、SW4、ZW21等35KV油开关作测量电流、电能及继电保护用。以前其准确度都很低，有些误差超过10%，使计量失准，严重影响了调荷节电和经济效益，为此我厂专门研究制造准确度极高的套管CT，新CT尺寸不变，只要换上新的CT即可。使用时负荷要相匹配，以保证其的精度。

LR-35,LR-35电流互感器使用条件：

1.海拔高度不超过1000米；

2.环境温度不高于+40°C，不低于-5°C；

3.周围空气的相对湿度不大于85%（20°C）；

4.安装场所无严重影响互感器绝缘的气体、蒸汽，化学沉积、污秽及其他爆炸性和腐蚀性介质。

三、LR-35,LR-35电流互感器结构简介:

LR-35、LRD-35型电流互感器的一次线圈是油开关套管的导电杆。铁芯由冷轧取向硅钢片卷制成环形，并经二次结晶热处理，二次线圈用绝缘铜导线绕在铁芯上，其外层包斜纹布带，整个产品浸渍绝缘漆，高精度0.2S级产品采用超导磁材料制作，铭牌用斜纹布带包在产品上。出头标记：一次侧为P1，二次侧为S1、S3、S4、S5。当一次侧有电流流过时，二次侧不得开路，否则有高压产生。

四、LR-35,LR-35电流互感器主要技术参数：

1.额定一次电流：50~1500A；

2.额定二次电流：5A或1A；

3.额定电压：35KV；

4.计量准确级次：0.2S、0.5S、0.2、0.5

5.保护准确级次：10P10、10P15、10P20；

6.负荷的功率因数：COSφ=0.8（滞后）；

7.产品标准：GB1208-2006《电流互感器》；

8.10P10级在额定负荷时，准确限值系数为10；

10P15级在额定负荷时，准确限值系数为15；

10P20级在额定负荷时，准确限值系数为20；五、LR-35,LR-35电流互感器安装尺寸如下

产品名称：LR-35,LR-35电流互感器

型号：LR-35、LRD-35

声明：本页展示LR-35,LR-35电流互感器的接线图、外形尺寸及文字等信息仅供参考用，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。
另外可根据客户要求，订制非标产品，欢迎来电订购