

金环宇电线电缆：这几招教给你谨防电线电缆起火

产品名称	金环宇电线电缆：这几招教给你谨防电线电缆起火
公司名称	深圳市金环宇电线电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金环宇
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区14栋
联系电话	0755-83999466/85272377/85270199 15919875057

产品详情

各地都有发生因为电线电缆起火的灾难，对生活和财产造成了极大的危害，那么我们应该如何去预防电线电缆的起火呢？金环宇电线电缆小编教你几招：

- 1.增强电缆运行监视，避免电缆过负荷运转。
- 2.定期进行电缆测试，发现有问题的应立即处理。
- 3.安装火灾报警装置立即发现火情，避免电缆着火。
- 4.电缆沟要保持干燥，防止电缆受潮，造成绝缘下降，引起短路。
- 5.增强电缆回路开关及保护的定期校验维护，保证其动作可靠。
- 6.偶然清扫电缆上所积粉尘，防止所积粉尘自燃引起电缆着火。
- 7.保证施工质量，尤其是电缆头的制作质量一定要严格符合规定要求。

8.电缆敷设时要保持与热管路有充足距离，控制电缆 0.5米；动力电缆 1米。控制电缆与动力电缆应分槽、分层并分开布置，不可能层间重叠放置。对不符合划定的部位，电缆应采取阻燃、隔热措施。

9.采取防火阻燃措施。金环宇电线电缆小编总结几个防火阻燃措施有：

- (1)在电缆表面涂刷防火涂料。
- (2)用防火包带将电缆需防燃的部位缠包。

(3)将电缆穿过墙壁、盘底、竖井的孔洞用耐火材料封堵严密，避免电缆着火时，高温烟气扩散和蔓延造成火灾面扩大。

(4)在电缆层间设置耐热隔火板，分段隔墙和防火门防止电缆层间窜燃，扩大火情。

(5)将电缆用绝热耐燃材料包扎，当电缆周围着火时，包扎的电缆被绝热耐燃材料与火隔离可免遭烧毁。如果电缆自身着火，因包扎体内缺少氧气可使火自熄，避免火势蔓延到包扎体外。

10.配备必要的消防器材和设施。架空电缆着火可用常用的消防器材进行扑救，但在电缆夹层、竖井、沟道及隧道等处宜装设自动或远控灭火装置，例如1301灭火装置、水喷雾灭火装置等。

电缆火灾的扑救当发生电缆火灾时，金环宇电线电缆小编提醒大家应迅速报警，立即判明着火电缆所属的系统和走向，尽快将着火电缆调整运行方式，并切断着火电缆的电源退出运行。电缆燃烧时会产生有毒气体，所以电缆火灾扑救需特别注意防护。