

# 双路整体式三面翻广告牌智能控制器

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 双路整体式三面翻广告牌智能控制器                 |
| 公司名称 | 龙口市裕源电器厂                         |
| 价格   | 1.00/台                           |
| 规格参数 | 产品型号:SFK-2<br>使用范围:用于三面翻广告牌的集中控制 |
| 公司地址 | 龙口龙港街道王格庄村                       |
| 联系电话 | 86 0535 8863191 15006459566      |

## 产品详情

|      |       |      |               |
|------|-------|------|---------------|
| 产品型号 | SFK-2 | 使用范围 | 用于三面翻广告牌的集中控制 |
|------|-------|------|---------------|

### 一、特点

- ◆采用电源、时钟、显示、操作按键、驱动一体化设计，安装接线非常方便。
- ◆用时钟芯片与镍镉电池及单片机实现24小时全天候时间运行管理。
- ◆用四个按键操作对工作模式和其他参数进行设置，操作使用方便。
- ◆具有掉电自动记忆功能
- ◆工作时间24小时随意设定
- ◆六位led数码管显示清晰直观
- ◆使用拨码开关自动调牌，方便安装
- ◆晚间停机时间可指定停留画面
- ◆画面自动纠错功能：本控制器设有自整定与限位信号两个输入口，在多台电机组成的三面翻广告牌中，如某一台电机丢失信号或其他原因造成画面不同步，主机会发出指令，让其他电机在某一画面停留，让此电机继续转动，直至收到整定信号后，再按原设程序运行，此功能可避免乱画面现象（每转三个画面检测一次）。
- ◆具有单路（单台电机运行）手动测试功能，发光管显示运行状态，可在安装前设置好控制器的工作模

式。

◆工作模式：有三种模式可任意选择

1.波浪式：两台电机从左到右按照每台电机分别设定的时间异步转动。

2.多波浪式：两台电机同步运行。

3.开幕式：两台电机依次向左右两边分别异步转动。

◆每台电机运行顺序延时时间在0.1~20s之间任意设置

◆断电自检功能：运行过程中突然停电再来电时，没有转到位的电机继续转，到位的电机不转，都到位后再继续按原程序运行。

◆具有停电保护、电机保护、自检、防雷击、欠压保护、过压保护、过流保护等功能

◆配置灵活，可适用于各种三面翻广告牌和不同电机的配置。

◆本控制器具有加密功能，用于控制用户使用时间，帮助企业解决收款问题，节约资金回收成本。

◆本控制器还可根据客户实际需要进行一定产品功能定制（在改动不多的情况下）

## 二、用途

专用于三面翻广告牌运行中的集中控制。

## 三、技术指标

1.工作电源：ac220v $\pm$ 10%50hz

2.电源容量：dc12v/2a；dc5v/2a

3.单路驱动能力：300w以下的交流同步电动机

4.传感器工作电源：dc6v~36v（直流）

5.适配传感器：霍尔传感器（npn型）、接近开关（npn型）

6.使用环境：温度-10℃~50℃，相对湿度：≤85%rh，无腐蚀、无导电尘埃

## 四、安装尺寸

## 五、接线图