球墨铸铁涡轮消防卡箍蝶阀 信号沟槽蝶阀 对夹信号蝶阀

产品名称	球墨铸铁涡轮消防卡箍蝶阀 信号沟槽蝶阀 对夹信号蝶阀
公司名称	陕西君昊机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市未央区太华北路延伸线汇景国际建材城
联系电话	029-86190709

产品详情

消防信号蝶阀 球墨铸铁涡轮消防卡箍蝶阀 信号沟槽蝶阀 对夹信号蝶阀ZSXF100/150-D

陕西君昊机电设备有限公司是一家专业经营批发消防信号蝶阀，球墨铸铁涡轮消防卡箍蝶阀，涡轮信号沟槽蝶阀门，对夹信号蝶阀ZSXF100/150-D，涡轮信号蝶阀DN100150，小区空调供水消防3C认证消防器材的公司。

本司还是是多家国内大型阀门集团在西北的总代理和办事处售后服务网点，主导产品包括：高温高压电站用阀、炼化石化用阀、大型煤化工用阀、油田用阀、燃气用阀、水利大型蝶阀及国标、美标通用闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀等，同时生产水封阀、真空阀、防腐阀门、调节阀、安全阀、阀门驱动装置、减温减压装置和其他特种阀门等，总计60多个系列，数千种型号规格的阀门。驱动方式有手动、电动、气动、液动、齿轮传动、蜗轮传动等。阀门主要材质包括：碳钢、合金钢、不锈钢（双相不锈钢）、钛材、蒙乃尔、20号合金、因科镍尔合金等。同时常年为企业提供各类进口阀门和世界一流品牌工业泵的调试、维修、抢修、保运行售后服务。

闸阀可分为明杆和暗杆、单闸板与双闸板、楔形闸板与平行闸板等。闸阀关闭严密性不好，大直径闸阀开启困难；沿水流方向阀体尺寸小，流动阻力小，闸阀公称直径跨度大。

截止阀按介质流向分直通式、直角式和直流式三种，有明杆和暗杆之分。截止阀的关闭严密性较闸阀好，阀体长，流动阻力大，最大公称直径为DN200。

球阀的阀芯为开孔的圆球。板动阀杆使球体开孔正对管道轴线时为全开，转90°为全闭。球阀有一定的调节性能，关闭较严密。

蝶阀的阀芯为圆形阀板，它可沿垂直管道轴线的立轴转动。当阀板平面与管子轴线一致时，为全开；闸板平面与管子轴线垂直时，为全闭。蝶阀阀体长度小，流动阻力小。

止回阀用于防止介质倒流，利用流体自身的动能自行开启，反向流动时自动关闭。常设于水泵的出口、疏水器出口以及其他不允许流体反向流动的地方。止回阀分旋启式、升降式和对夹式三种。

排气阀是管道系统中必不可少的辅助元件，广泛应用于锅炉、空调、石油天然气、给排水管道中。往往安装在制高点或弯头等处，排除管道中多余气体、提高管道路使用效率及降低能耗。

陕西君昊机电设备有限公司中线型对夹消防专用信号蝶阀是引进国外先进技术而自行开发的中线型蝶阀，可明白无误的显示出阀门开关状态，中线型对夹消防专用信号蝶阀具有结构简单、密封可靠、开启轻便、寿命长、维护方便等优点。广泛应用于给排水、建筑消防等系统各种管道上，尤其在消防管路中，制造标准参照GB5135.6-2003《自动喷水灭火系统-通用阀门》。

信号蝶阀一般会安装在两个部位：楼层水平干管水流指示器前面；主干管湿式报警阀前面。

楼层水平干管安装信号蝶阀的作用：一是当楼层喷啉系统需要维修时，把蝶阀关闭掉，打开末端放水，放空本楼层喷淋系统里的水，进行维修；二是喷淋系统里是不允许没有水的，当这个蝶关闭时，会传输一个信号给消防报警系统，消防报警系统接收一个监视信号（才叫信号蝶阀），提示这个楼层的消防喷淋系统是没有水的状态，应该尽量快的维修。

湿式报警阀前面的信号蝶阀作用与楼层主干管蝶阀的作用差不多，一个是维修，第二是提示喷淋系统内有信号蝶阀关闭，应尽早维修。

1、信号蝶阀由蜗轮蜗杆传动装置驱动转轴及蝶板旋转实现启闭和控制流量。

2、旋转蜗轮蜗杆传动装置手轮，使蝶板达到启闭及调节流量的目的，手轮顺时针方向旋转为阀门关闭。

3、蜗轮蜗杆传动装置箱体内设置微动开关有两种形式：

a、在传动装置箱体内设有开向、关向两个微动开关，分别在阀门全开和关闭时动作，接通控制室“阀开”“阀关”指示灯源，使之准确显示阀门开关状态。

b、在传动装置箱体内设关向微动开关（蝶板全关位置为0°），当蝶板由0°～40°位置时微动开关支作，输出阀门关闭信号，40°～90°位置时另一对常闭可输出阀门打开信号。可调整压触微动开关的凸轮，显示蝶板所处的不同位置。

消防专用湿式报警阀信号阀专用消防阀信号阀dn150 DN100消防阀门

蜗轮传动装置使用调整及接线方法

1、打开电器开关箱罩，根据电器控制要求把电缆的芯线接到相应的端子，并密封好电缆进口，同时把电缆固定，以防止外力牵动时损坏电缆接线。

2、当阀门在“全关”位置时，顺时针转动下面的关向凸轮，是凸轮刚好触动微动开关（可以听到咔哒声），然后旋紧凸轮上的螺钉固定凸轮。

3、当阀门在“全开”位置时，逆时针转动上面的开向凸轮，用与上述相同的方法调整好开向凸轮。

4、调整限位螺钉，当阀门在“全关”或“全开”位置时，不应使限位螺钉刚好顶在蜗轮的限位平面，而应留有一定的间隙，然后旋紧限位螺钉上的锁紧螺母。

5、盖上电器开关箱罩，当阀门在“全关”位置时，使开度指示器的指针指向刻度盘上的“0”刻度，并

旋紧螺钉固定指针。

信号阀的要求

（1）信号阀应具有输出“ 通 ”、“ 断 ”电信号装置，且在信号阀入口压力恒定为0.35MPa时，信号阀由全开到关闭的过程中，输出“ 通 ”信号(阀开启)的触点转换为输出“ 断 ”信号(阀关闭)时，此转换点流量应大于等于全开流量的80%，过此点后阀一直输出“ 断 ”信号(阀关闭)。全开流量为信号阀在人口压力恒定为0.35MPa时，信号阀全部打开测得的流量值。

（2）信号阀按标准规定进行过载能力试验， 其电器元件不得出现过热烧毁、坑点、触点粘合等现象。

（3）信号阀按标准规定进行耐电压能力测试，在规定的试验电压下，其所有活动部件和静止部件（包括外壳) 之间应耐电压60s士5s不被击穿。

（4）信号阀按标准规定进行绝缘电阻测试，在下列部件之间的绝缘电阻应大于2MΩ。

(a) 触电断开时，同级进线与出线之间；

(b)各带电部件与金属支架(包括外壳)之间。

（5）信号阀按标准规定进行接触电阻测试，开关的每对闭合触点之间的接触电阻应小于0.01Ω。