

智能温差控制仪多少钱一个,东莞智能温差控制仪

产品名称	智能温差控制仪多少钱一个,东莞智能温差控制仪
公司名称	东莞市东城锐恒仪表设备经营部
价格	139.00/个
规格参数	1:2 3:4 5:6
公司地址	中国广东东莞市东莞市东城区东莞赛格电子市场1M079铺
联系电话	86-076922324639 18316835301

产品详情

产品名称：	智能温差控制仪（96X96）
产品型号：	XMC616
点击次数：	448次
产品信息：	<p>一、主要功能</p> <ol style="list-style-type: none">1. 第一回路、第二回路均可19种信号兼容输入（T，R，J，WRE3-25，B，S，K，E，PT100，CU50，0-375，0-75mV，0-30mV，0-5V，1-5V，0-10V，0-10mA，4-20mA）可任意设定2. 两回路测量值可相加、相减，其运算结果可实现隔离变送（0-10 mA，4-20 mA，0-20 mA）输出3. 通过设定可将仪表配置的4个继电器自由分配，实现对两个回路测量值或运算结果进行控制4. PV1窗口可显示运算结果或第一回路测量值，PV2窗口可显示第一回路测量值或第二回路测量值或4个报警值中的任意一个（在测量状态下，按 键可以此功能）5. 两路隔离DC24V馈电输出（30 mA），供两路各自的变送器使用6. 可选择运算结果或任一回路实现隔离变送（0-10 mA，4-20 mA，或0-20 mA）输出

二、技术指标

1. 工作电源：AC65-260V/DC65-360V
2. 显示范围：-1999 ~ 9999，超限、输入断线显示“EEEE”
3. 测量精度：0.2%FS
4. 隔离DC24V馈电输出：30 mA
5. 继电器触点容量：AC220V/3A（阻性负载）
6. 继电器触点寿命：105 次
7. 变送负载能力：20mA时 500
8. 环境温度：0 ~ 50 ，湿度 85%RH
9. 数码显示尺寸：0.56（红）英寸
10. 外型尺寸：96 × 96 × 112（mm）
11. 开孔尺寸：92 × 92（mm）

三、变送为可选功能，XMC616（B）有B即为变送输出

东莞市东城锐恒仪表设备经营部致力于工业自动化仪表的推广与应用，主要经营——各种工控仪表、电工仪表、双回路控制仪、传感器、固态继电器，供应全系列的温控器、转速表、计米器、太阳能温差控制器、变频恒压供水、电压表、电流表、固态继电器、接近开关满足客户的不同需要。

更多资讯：<http://www.victor-elec.com/>