

HHVX7000R彩屏无纸记录仪

产品名称	HHVX7000R彩屏无纸记录仪
公司名称	上海希尔特机电仪表有限公司（市场部）
价格	.00/个
规格参数	品牌:HH 产品型号:HHVX7000R 显示方式:TNT
公司地址	中国 上海市普陀区 上海曹杨路1040号中谊404室
联系电话	86 021 32250689 13862104718

产品详情

品牌	HH	产品型号	HHVX7000R
显示方式	TNT		

vx7000r12路万能输入彩屏无纸记录仪，可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。功能特点 系统 采用最新大规模集成电路，国际名厂元器件精心设计； 采用高速、高性能32位arm微处理器，画面响应时间小于0.2秒，可同时实现12路信号的检测、记录、显示和报警； 5.7英寸进口sharp320x240点阵tft高亮度彩色图形液晶显示，ccfl背光、画面清晰、宽视角。屏幕亮度可以自由调节； 全隔离万能输入，可输入多种信号，无需跳线，通过软件组态即可； 新型开关电源，85vac~265vac范围内正常工作； 集成硬件实时时钟，掉电情况下时钟也能准确运行； 提供变送器+24vdc隔离配电； 全铝密封外壳及内部屏蔽板，保证仪表在恶劣环境中正常工作； 大容量flash闪存芯片存贮历史数据，掉电永不丢失数据； 12路继电器报警输出。 信号 可输入各种标准信号，fr、20ma、5v、s、b、k、t、e、j、r、n、pt100、cu50、cu53、ba1、ba2、350、20mv、100mv、10mv、wre、f1、f2 信号全量程精度±0.2% 通道间完全隔离 可提供隔离配电 提供标准4-20ma输出 软件 中文菜单组态、显示工程位号，工程单位。软件密码锁保证用户组态安全； 工程量显示数值范围宽，可显示5位数值：-9999~19999； 报警显示，同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息； 支持流量累积功能； 4组温压补偿，支持补偿信号输入、常数可选，提供多种补偿模型，如过热蒸汽，饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型； 支持真空度科学计数法显示； 曲线走纸方式可设定横向或纵向； 每4组曲线显示可以自由组合，自定义曲线颜色； 内置gb2312二级汉字字库（6500汉字）； 全新t6输入法，操作方便。支持汉字拼音输入，数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入，采用国际标准编码，解决特殊单位及汉字位号的输入问题； 汉字位号、单位自定义组合输入。 通讯 标准串行通讯接口：rs-485和rs-232c； 支持标准modbus rtu通讯协议，标准modbus tcp通讯协议，提供多种数据类型，如百分量、工程量、累积量等，除支持本公司scanx数据管理软件外，还支持ifix、组态王、mcgs、pcauto等流行专业组态软件，无需专用驱动； 使用usb2.0接口转存和备份历史记录，支持256m、512m、1g优盘； 支持fat16/fat32文件系统类型，windows可识别历史记录文件； 外接微型打印机，可手动打印数据、曲线，自动定时打印数据，满足用户现场打印的需要。

