

专业一体式红绿灯 华控智能交通信号厂家

产品名称	专业一体式红绿灯 华控智能交通信号厂家
公司名称	四川华控智能交通科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区金福北路5号1层
联系电话	17716833632

产品详情

红绿灯生产厂家

“华控”800X600倒计时器技术参数

- 1.倒计时器采用抗雷电单片机系统设计，有自我学习的功能，专业一体式红绿灯价格，即能自动识别输入的信号，能识别各种步（如绿箭头灯加红灯或黄灯）并分步进行计数。学习2周期。
- 2.倒计时器能任意输入1-2路的灯色信号，并能根据实际需要调整计数方法，专业一体式红绿灯，如两个或多个信号同时亮但不同时灭的时候其显示方法可调整为一起计或分多段时间进行计时，某些灯色信号也可以不显示。

交通信号灯

华控---倒计时显示器

技术参数

- ?额定功率： 20W ；
- ?可视角度： 30° ；
- ?可视距离： 400米 ；
- ?工作温度： -40 —80 ；

?工作湿度：10%—95%；

?发光强度：4000cd/m²；

?额定电压：AC220V ± 10%；

?额定输出电压：AC176 ~ 264V，50HZ；

?防护等级：IP53；

?符合GA/T508-2014标准要求；

?电源功率因数 0.92；

?倒计时输入端电压有效值 90V时倒计时检测不到学习信号；

?可以选择自动调光功能；

?通信方式为RS-485通讯协议方式，1位、2位、3位数字显示（999）；

?通讯中断时，专业一体式红绿灯厂家，倒计时能在1秒内显示黑屏；适应多相位显示；

?外型尺寸：1位400*600*100（不含遮阳板）2位800*600*100（不含遮阳板）；3位1200*600*100（不含遮阳板）。

800X600倒计时器技术参数

- 1.倒计时器的各项技术指标经公安部交通安全产品质量监督检测中心检测合格。
- 2.倒计时器为多相位倒计时器，满足最大2路信号输入要求，在必要时可直接扩展至3路信号输入。
- 3.倒计时器外壳整洁、光亮，无凹痕、划伤、裂缝、变形现象。表面的防护层无气泡、龟裂和脱落现象。
- 4.倒计时器外形尺寸符合规格要求：与信号灯大小一致。

专业一体式红绿灯-华控智能交通信号厂家由四川华控智能交通设施工程有限公司提供。四川华控智能交通设施工程有限公司（www.schkzn.com）是从事“交通信号灯，信号控制机，LED显示屏”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理