

涂装工字色码电感 环氧树脂涂装电感

产品名称	涂装工字色码电感 环氧树脂涂装电感
公司名称	中山市南朗镇五环电子厂
价格	.00/个
规格参数	应用范围:滤波 种类:电感线圈 品牌:五环
公司地址	中山市南朗镇榄边村工业区
联系电话	0760-85526380 13531822969

产品详情

应用范围	滤波	种类	电感线圈
品牌	五环	型号	EL0304 EL0455 EL0607
封装形式	环氧树脂电感	绕线形式	多层平绕式
导磁体性质	铁氧体磁芯	磁芯形状	工字形
工作频率	低频	安装方式	立式密封
骨架材料	陶瓷	品质因数Q	30
电感量	5 (mH)	允许误差	10%
感抗XL	35 ()	额定电流	5000 (mA)
分布电容	45 (F)	标称电压	1 (V)

涂装工字色码电感 环氧树脂涂装电感 中山市五环电子厂

产品图

el0607 0810 涂装电感系列 特性					
五环part no.	l m h	q min	testing freq.	dcr () max	i ma max
	电感值	品质因素	测试频率	直流电阻	额定
el0607-122k-s0	1.2	70	@252khz	3.5	120
el0607-152k-s0	1.5	70	@252khz	4.5	100
el0607-182k-s0	1.8	70	@252khz	5.0	100

el0607-222k-s0	2.2	70	@252khz	6.2	90
el0607-272k-s0	2.7	70	@252khz	7.2	90
el0607-332k-s0	3.3	70	@252khz	10.5	60
el0607-392k-s0	3.9	70	@252khz	11.7	60
el0607-472k-s0	4.7	70	@252khz	13.6	60
el0607-562k-s0	5.6	70	@252khz	16.6	50
el0607-682k-s0	6.8	70	@252khz	19.6	50
el0607-822k-s0	8.2	70	@252khz	25.2	40
el0607-103k-s0	10	70	@79.6khz	29.5	40
el0607-123k-s0	12	70	@79.6khz	33.8	40
el0607-153k-s0	15	70	@79.6khz	45.4	30
el0607-183k-s0	18	70	@79.6khz	50.4	30
el0607-223k-s0	22	70	@79.6khz	60.0	30
el0607-303k-s0	30	70	@79.6khz	91.5	20
el0607-333k-s0	33	70	@79.6khz	98.5	20
el0607-393k-s0	39	70	@79.6khz	140.0	15
el0607-473k-s0	47	70	@79.6khz	160.0	15
el0607-503k-s0	50	70	@79.6khz	170.0	15
el0607-563k-s0	56	70	@79.6khz	181.0	15
el0607-683k-s0	68	50	@79.6khz	282.0	15
el0607-823k-s0	82	50	@79.6khz	312.0	10
el0607-104k-s0	100	30	@25.2khz	380.0	10
el0607-124k-s0	120	30	@25.2khz	430.0	10
el0607-154k-s0	150	30	@25.2khz	520.0	10

el0810 type					
-------------	--	--	--	--	--

五环part no.	l m h	q min	testing freq.	dcr () max	i ma max
	电感值	品质因素	测试频率	直流电阻	额定
el0810-102k-s0	1.0	65	@0.252mhz	6.0	450
el0810-122k-s0	1.2	140	@0.252mhz	6.0	450
el0810-152k-s0	1.5	130	@0.252mhz	7.0	400
el0810-162k-s0	1.6	150	@0.252mhz	10.0	400
el0810-182k-s0	1.8	150	@0.252mhz	10.0	400
el0810-222k-s0	2.2	150	@0.252mhz	12.0	360
el0810-272k-s0	2.7	140	@0.252mhz	14.0	360
el0810-302k-s0	3.0	140	@0.252mhz	15.0	280
el0810-332k-s0	3.3	140	@0.252mhz	16.0	280
el0810-392k-s0	3.9	130	@0.252mhz	18.0	280
el0810-472k-s0	4.7	120	@0.252mhz	20.0	260
el0810-562k-s0	5.6	120	@0.252mhz	22.0	260
el0810-682k-s0	6.8	110	@0.252mhz	29.0	260
el0810-752k-s0	7.5	110	@0.252mhz	30.0	240
el0810-822k-s0	8.2	100	@0.252mhz	30.0	240

4. 功能及應用

功率電感，一般在電路中作電源電壓及電流的轉換及扼流圈 (choke), 濾除電

源電路的階波或起儲流蓄能之功能。

應用：

電視和音響設備

通訊設備

蜂鳴器和報警器

電源控制器

需要的頻帶和高q的系統

其他的雜訊濾波