

# 旋卡式2000对电缆交接箱（报价）

产品名称	旋卡式2000对电缆交接箱（报价）
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

旋卡式2000对电缆交接箱（报价）旋卡式2000对电缆交接箱（报价）旋卡式2000对电缆交接箱（报价）旋卡式2000对电缆交接箱（报价）旋卡式2000对电缆交接箱（报价）旋卡式2000对电缆交接箱（报价）旋卡式2000对电缆交接箱（报价）旋卡式2000对电缆交接箱（报价）

电缆交接箱内有无接线端子分为无端子交接箱和有端子交接箱。

（2）按其接续方式不同分为压接式和卡接式两大类。卡接式又分为接线子卡接式和模块卡接式，模块卡接式细分为直卡式和旋转式。

2.交接箱的规格SMC光缆交接箱，三网合一箱，光纤配线箱，四网合一箱按其进出线对容量可分为150、300、600、900、1200、1800、2400、2700、3000、3600对（回线）等规格。2交接箱的结构宏脉交接箱的结构形式所示。

1.箱体上应有接地端子和备用端子及其标记。

2.接线排和箱体两侧应留有100～150mm操作空间。

3.箱体底部的电缆进出口应有良好的密封防潮措施。

4.在箱体内成端，上列应有固定电缆的位置、下列应留有放置充气维护装置的位置。

5.箱门板内侧应有存放测试夹、记录卡片和卡接专用工具的装置。

6.产品应包括以下附件：地脚螺栓、螺母、垫圈及专用工具。

3交接箱的技术要求1、使用环境环境温度：-55～55 相对湿度：<95[%]

大气压力：70～106kPa2、电气性能

1.任意两端子之间及任一端子与接地点之间的绝缘电阻不得小于 $5 \times 10^4 M$

压卡模块电缆接续操作 a、用螺丝刀，按动钢背架上的卡紧（3）取下模块（只留zui下端一块模块）b密封圈从箱底部取出，按线缆直径削掉封口再装至原位。c电缆穿过去掉封口的密封圈进入交接箱内。d、剥除电缆护套，剥除长度等于zui上一块模块顶部，到下横梁之间的距离再加200mm，用电缆夹将电缆芯线扎紧在下副梁上 e、电缆芯线自上而下，以每10对为一组，用尼龙扣把芯线固定在钢背架左侧的底部。6、10对线穿过模块底部的穿线夹内，再把每对线套入模块侧面的穿线槽内后置缆线于簧片的卡接槽上，用专用工具压入簧片槽内。

#### 4、跳线操作

a、将一对跳线分别放入卡线簧片的夹线槽上，用卡接工具把跳线压入卡接簧片的夹线槽内。 b、1至5对由左方引出，6至10对右方引出，再分别引接线簧片槽上，再用卡接工具压入簧片槽内。同时把多余导线剪除。c、拆除，把卡接工具上的线钩打开，勾住缆线向上提起，即可拆除

#### 5、旋卡模块电缆接续操作

a、手按接线模块定位扣，沿垂直轴线转动模块，使模块的反面朝向工作人员； b、将电缆从交接箱底部的密封圈孔中穿入交接箱内；c、剥除电缆护套，剥除长度等于zui上一快模块顶部到下横梁之间的距离再加200mm，并用电缆夹将电缆芯线扎紧在下副梁上；d、按电缆色谱顺序自下而上以25对线为一组用尼龙扣将芯线固定在钢背架中间。 e、把每组芯线按领示色谱要求每5对线穿入接线模块对应的穿线板内，f、按芯线与接线柱颜色对应原则分别把每根芯线穿过接线柱线孔用起子顺时针旋转900；g、用仪表检查无误后转动接线模块至起始位置，模块自动定位牢固后电缆接线完成。XF5-273型旋卡式通信电缆交接箱|卡接式交接箱。30对交接箱、50对交接箱、100对交接箱、150对交接箱、200对交接箱、300对交接箱、400对交接箱、500对交接箱 50对 100对 200对 300对 400对 600对 1200对 2400对通信电缆交接箱