

别墅水电改造

产品名称	别墅水电改造
公司名称	深圳市联合居装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4109号 创客小镇17栋2层210
联系电话	18123946450

产品详情

完工检查主要有6项内容：

- a、电线导管要畅通，用手来回抽导管内导线，应能抽动，别墅水电改造，以便以后能更换损坏的电线。
- b、用试电笔或插座检测器检查插座线序，要做到左零右火上地线
- c、用电笔检查开关线序是否正确，检查开关必须控制火线。
- d、检查漏电保护器的试验按钮或用插座检测器检查漏电保护器动作是否灵活。
- e、用绝缘电阻表检测各回路绝缘电阻值不小于0.5M欧姆。
- f、打开总阀门，手摸给排水管道接头处要严密、不漏水，排水要畅通。

水路施工规范及验收标准

- 1．连接龙头的内弯平面应高出基层墙面10-12mm。
- 2．管道应在自由状态下固定牢固。
- 3．混水阀接口中心距150mm，允许偏差2mm。
- 4．冷、热水管安装应上热下冷，左热右冷。

5. 管道交叉要求使用过度弯接头。
6. 冷、热水管安装中间距离应大于等于150mm。
7. 冷、热水管不得同槽安装。
8. 水管槽底宽是管径的两倍且外大内小。
9. 混水阀安装接点处水平高度允许偏差1mm。
10. 管道焊接处应形成均匀的环状熔节。
11. 排水管铺设涂胶应均匀、粘接牢固。
12. 排水管铺设应按顺流方面流方向放0.5-1%的坡度。
13. 给水管敷设完成后应进行水压试验。
14. 排水管铺设完成后进行通水试验。

业主所要求的水电管路对房子结构或整个水电系统的影响。水电管路在房子使用功能中起着十分重要的作用，有些业主为了追求功能，同时又对房子结构和整个水电系统不了解，容易提出一些对房子结构和整个水电系统造成影响。

电路改造施工程序一般是：施工人员对照设计图纸与业主确定定位点 施工现场成品保护 根据线路走向弹线 根据弹线走向开槽 开线盒 清理渣土 电管、线盒固定 穿钢丝拉线 连接各种强弱电线线头，不可露在外 封闭电槽 对强弱电进行验收测试

别墅水电改造由深圳市联合居装饰工程有限公司提供。深圳市联合居装饰工程有限公司（www.lianheju.com）为客户提供“建筑装修装饰工程,建筑幕墙工程,建筑智能化工程的设计,施工”等业务，公司拥有“装饰装修工程,装饰装修贰级资质”等品牌，专注于工程施工等行业。欢迎来电垂询，联系人：李小姐。