

????????????????????

????

????????????,????????????????????????,????????

????

??????,ABS??????,????????,????????

???

?,???,????????,????????,????????,????????

?????

??????,??????,????????????????????????????????,??????

?????

??

???????

??

??????????

?????24 ~ 200Ah

?????-15 ~ 50?

??????????

UL94-V0???ABS??

???100??????

??/?/?/????????

??????9????

??????10??25??

??

?? 2????????????????????

?????????4mm?????????16.7HZ?????1????????????????

????????????? 4?????????????????????20CM?????????1CM?

??????3????????????????????????????? 5??????????25????????

?????????????????3?????????????????1CA????????????

??75% ?? . 6?????????25?????????????????0.1CA??48????

???????????????????????????????? 95%?. 7?????????????
?????2CA??5???10CA??5?????????????????
8????????????(AGM)???9????????????????????
??? 10????????????????????????????????

??

2.??
0??????????

3.????????????????????????????????????

4.????????????????????????????????

5.????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

6.????????????????????????

7.????????????????????????????????????
??

GFM-E??

??AGM????????????????????????????

??

?????

?????100 ~ 3

?????100 ~ 3000Ah

?????-15 ~ 55?

???0.3C??

??????13??25??

??UPS???

??

?? ??????V? ??????Ah? ???mm? ???kg? ??

C10 C1 ? ? ? ??

GFM-200E 2 200 112 92 178 362 370 13 M8

GFM-300E 2 300 168 134 178 362 370 18 M8

GFM-400E 2 400 224 164 179 362 370 23 M8

GFM-500E 2 500 280 205 179 362 371 29 M8

GFM-600E 2 600 336 234 180 363 371 35 M8

GFM-650E 2 650 364 234 180 363 371 37 M8

GFM-800E 2 800 448 318 179 369 382 46 M8

GFM-1000E 2 1000 560 417 179 369 379 59 M8

GFM-1300E 2 1300 728 513 182 369 379 80 M8

GFM-1500E 2 1500 840 334 358 371 381 92 M8

GFM-1600E 2 1600 896 334 358 371 381 92 M8

GFM-2000E 2 2000 1120 425 358 371 381 118 M8

GFM-2600E 2 2600 1456 518 357 371 381 149 M8

GFM-3000E 2 3000 1680 620 362 371 381 183