

小区道闸机 小区道闸门 小区电闸门 小区挡车器

产品名称	小区道闸机 小区道闸门 小区电闸门 小区挡车器
公司名称	深圳市贝昂科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:BEYOND贝昂 型号:BY-BAR706A 产地:广东深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪创艺路安宏基科技园C栋
联系电话	13828887867

产品详情

产品规格：350*290*1060（mm）可配颜色：黄白色、蓝白色、红白色 可配杆型：1~6米直杆详细参数：输入电源：220V 50Hz电机功率：90W 220VAC运行速度：6秒产品重量：85公斤（含杆的重量）产品材质：冷扎钢板2.0机箱，铸铁机械结构输出信号：TTL继电器信号输出功能与特点：1.无线遥控控制起落杆2.可外接红绿灯警示（选配）3.可外接红外保护（选配）4.可外接地感（选配）5.配有收费系统接口6.电机能连续运行不会热保护7.停电时可快速离合,手动起落杆8.在强冷天气下能照常启动 主要功能及调整 1.采用315MHz全无线控制方法，即安全又方便，只要将电源线接至指定的接线端子和将外壳保护接地，就可即进入工作状态，避免繁杂的布线、配线工作。 2.控制器PLC等微处理设计制作，系统集成度高，逻辑功能强。 3.备多种损毁口，可接入红外线，车辆检测器（地感）等附件，满足道闸安全方面的要求，也可接入收费系统实现自动管理。 4.用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小。 5.择堵转高效率电机，并采用直齿齿轮传动，使整个机芯运行噪声低，运行平稳久耐用，无惯性等优点。 6.快速离合功能：此道闸系列都配有快速离合装置，当停电需要升降杆时，打开机箱门，找到减速器上的离合转柄，顺时针转向为手动模式，逆时针转向为电动模式 控制器主要功能：1) 无线遥控：采用315MHZ的三键遥控器，距离远，灵活，轻巧。 2) 开、关阀门限位：限位采用常开限位方式。 3) 红外保护：当在落杆的运行过程中，红外发射器发生的红外线被物体阻挡，红外接收器收不到红外线就发出信号给主控制器，主控制器立即控制电机停机再开闸运行。 4) 地感：控制器有车辆检测器接口，如果在道闸杆的正下方埋有车辆检测器线圈时，当有车辆经过时，车辆检测器感应到金属材料时，传递信号给主控制器，主控制器会作出相应的控制，可防止*车，并且可在车辆离开后自动关闸。 包装配件：1、道闸机一台2、1~5米栅栏杆一条3、外挡杆夹头一块4、挡杆夹螺栓两套5、主控制器一套6、固定压板两块7、膨胀螺栓M16*150 M10*95各四颗8、支架（杆长超过4米必配）一个9、钥匙两把10、说明书一份 深圳市贝昂科技有限公司