

XMZA智能数字显示调节仪

产品名称	XMZA智能数字显示调节仪
公司名称	上海科迪仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海科迪 产品型号:XMZA-135XMZA-135C 测量范围:0-1800
公司地址	中国 上海市闸北区 (营业部)沪太路315弄1号1104(华舟大厦)
联系电话	86 021 56538862 13818500929

产品详情

品牌 上海科迪 产品型号 XMZA-135 XMZA-135C
测量范围 0-1800

数字显示仪表作为一种常用辅助配套仪表，已广泛地应用于冶金，化工，石油，电力等项目中，它具有清晰，精度高等特点。

主要技术指标

输入参数

输入信号：1 ~ 5v dc或4 ~ 20ma dc

0 ~ 10ma dc (当用户需要时可带隔离)

输入点数：1路

输入阻抗：1m (电压输入时)

250 (4 ~ 20ma时)

500 (4 ~ 20ma时)

显示精度

数字显示：三位半数码管高亮度显示

表头指示：±1 %

光柱指示： $\pm 1\%$

输出参数

输出电压：24v dc (供二线制变送器用)

路数：1路

功率：直流24v，100ma

供电电源

24v \pm 2.4v dc或220v \pm 22v，50hz

工作条件

环境温度：5 ~ 40

相对湿度：10% ~ 85% 无凝露