

XZ861A一体化显示振动变送器

产品名称	XZ861A一体化显示振动变送器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:XZ861A 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

XZ861A一体化显示振动变送器

概述

XZ861A一体化显示振动变送器是在XZ860A振动变送器的基础增加了显示功能，有利于现场维护人员更直观的了解现场情况。它能将现场采集到的振动信号转换为两线制的4~20mA电流信号输出，直接供给PLC、DCS、记录仪、采集器等控制系统，

应用领域：

XZ861A一体化显示振动变送器可广泛用于风机、汽轮机组、磨煤机、制氧机、发电机、离心机、压缩机、水泵、电机等旋转机械的轴振动测量与实时监控。

技术参数：

1. 供电电压：24VDC \pm 10%
2. 量程范围：0~100mm/s或0~500um（可选）
3. 信号输出：4~20mA（ZUI大负载500 Ω ）
4. 响应频率：10~1000HZ
5. 显示方式：液晶屏显示

6. 输出方式：两线制
7. 工作温度：-40 ~ 85
8. 安装方式：垂直，水平，通用(可选)
9. 重量：450克
10. 安装螺纹：M10 × 1.5或M10x1（可选）
11. 外形尺寸： 50mm × 105mm

安装说明：

垂直或水平安装于被测振动点上，将传感器底部M10 × 1.5螺钉固定在被测壳体上，然后将传感器拧在上面拧紧即可。

接线说明：

棕色—接:24Vdc

蓝色—接:信号输出

选型指南：

XZ861A- A - B - C

A测量范围 B测量方向 C安装螺纹

010 10mm/s 00 垂直 00 M10 × 1.0

020 20mm/s 01 水平 01 M10 × 1.5

100 100um 02 通用 02 M8 × 1.25

500 500um 03 磁座

XXX 其他 XX XX