

【爱灵】SMJ-85 全自动扫毛机 服装设备

产品名称	【爱灵】SMJ-85 全自动扫毛机 服装设备
公司名称	上海爱灵检针器有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	种类:扫毛机 用途:刷毛机 安装形式:平台式
公司地址	上海市金山区兴塔镇新金山路252号
联系电话	13621962081 013801685844

产品详情

种类	扫毛机	用途	刷毛机
安装形式	平台式	作用对象	针织品，服装服饰等
品牌	金塔，爱灵	型号	SMJ-85/80型全自动刷毛机
产品别名	刷毛机	功率	0.55 (Kw)
外形尺寸 (长*宽*高)	1180*700*880 (mm)	整机重量	88 (Kg)
产地	上海	产品类型	全新

一、用途与特性

本机采用离心风机负压吸风和机械毛刷轴的同时运转，清除沾在针织、羊毛、人造毛刷品服装上的残留物，使您生产的服装在出厂包装前能够快速和轻松地刷静附在服装上的短毛、飞毛、绒毛等残留物，从而免掉了传统的手工用粘胶操作的方法，大大降低了劳动强度和生产成本。

二、产品基本参数

风机电机	0.55kw 380v	0.55kw 380v	0.55kw 220v
刷毛轴电机	0.37kw 380v	0.37kw 380v	0.75kw 380v
工作台面	1200*800	1200*800	1600*800
刷毛轴上下可调	有	有	有
机器外形尺寸	1200*800*850	1200*800*850	1600*800*850

三、用户须知

- 1、刷毛机应水平放置在坚实的水泥地坪上。
- 2、安全接地线必须牢固可靠。

- 3、接通三相四线制380v或（220v）交流电源，即可试机。
- 4、按下on按钮，吸风机组系统开始工作，刷毛机开始正常运转，手感台面毛刷是否吸力，如吸力较弱，请检查三相电源是否错接而使电机反转。
- 5、操作完毕按下off按钮，切断电源。

四、使用方法

- 1、插上电源380v或220v交流电源，启动后正常运转。
- 2、所需物品在毛刷上从前到后来回刷。
- 3、物品上的毛头、毛绒会自动刷去，被吸入吸风机内，直到外排。

五、保管运输及其它

- 1、包装好的刷毛机应储存在环境温度-5 -40 。
- 2、在运输过程中，应避免雨淋和重力撞击。
- 3、如需特殊规格和要求的客户，我公司可另行设计制造。
- 4、试用期间如设备发生故障，请来电来函与我厂联系。我厂将及时为你解答，电话实在不能解决的我们也会及时派技术人员上门服务。我厂恪守信誉，质量保证，实行三包，并为广大客户提供良好的售后服务