

## 康明斯大底板 3053065/3030256

产品名称	康明斯大底板 3053065/3030256
公司名称	张桂华（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	品牌:CUMMINS 型号:3053065/3030256 产品认证:CUMMINS
公司地址	中国 重庆市 重庆北碚区
联系电话	86 023 68249519 18983286768

## 产品详情

品牌	CUMMINS	型号	3053065/3030256
产品认证	CUMMINS		

3037357速度控制器是常开式远程调速模块,配合efc常开式执行器(3408328)使用,它对于瞬间的负荷变化用快速而精确的响应去控制引擎的转速,当连接到所匹配的efc系列电子执行器和磁性速度传感器信号时,可完美控制cummins引擎. 在设计上,它安装简单并可预调整,包括调速率和工作怠速,为协助用于多台机或特殊用途机的输入,以及防止逆电池电压,瞬间脉冲电压,执行器的短路故障和在失去转速传感器信号或电源的情况下的安全保护等。

技术规格：转速稳定性 优于  $\pm 0.25\%$ 速度范围 1khz ~ 6.5khz热稳定性 最大  $\pm 0.7\%$ idle调节 260  $\pm 20$ hz  
~额定转速的85%droop调节 最小位置为15hz  $\pm 6$ hz /每安培负载电流变化 最大位置400hz  $\pm 75$ hz  
/每安培负载电流变化外部速度调节  $\pm 200$ hz（外接1k  $\Omega$ ）aux输入灵敏度 148hz / 1v.,  $\pm 10$ hz., 阻抗 1m

环境：工作温度范围 -40 ~ 85 工作湿度范围 最大95%保存温度 -55 ~ 92 震动 20-100hz  
500mm/sec.输入电源：电源电压 24v dc电池系统接地极性 负极功率消耗  
30ma执行器连续电流最大2.5a速度传感器信号 2 ~ 120v rms注：上述性能参数是在工作频率3000hz时测