

# 汽油开架式10kw

产品名称	汽油开架式10kw
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

汽油开架式10kw一般分两种启动方式，一种是手启动，一种是电启动。

手启动汽油发电机：它有一个拉盘，停电的时候，您把绳子拉到底，发电机就可以启动。由于手启动发电机组，它需要人来拉动，这种发电机适合许多施工用。

电启动汽油发电机：它有一个钥匙，停电的时候，您用钥匙就可以把发电机启动。它的启动方式是电子打火。由于电启动发电机，它使用便携，适合家庭使用

汽油开架式10kw参数如下：

型号：TO11000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

## 发动机参数

发动机型号 R670

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积: 25L

润滑油容量: 1.5

过载保护: 有

气缸数量: 2

绝缘等级: F

启动方式: 电启动 (选配ATS自启动或云控制)

燃油型号: 90号以上汽油

调速方式: 自动调速

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000/3600

缸体结构: V形双缸、四冲程

排 放: 670CC

机油型号: SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

## 整机参数

工作时间: 8-12H

燃油表: 有

机油报警: 有

电压表: 有

输出指示灯: 有

机器重量: 165/175kg

外形尺寸: 950\*620\*650mm

发电机组标准配置如下

电压

电流

频率

机器运行指示

冷却风扇

安全保护

启动蓄电池及连接线；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原用化油器。

汽油开架式10kw性能：

采用无刷发电机组，并添设了永磁块，可增大剩磁。

发动机和发电机安放斜置橡胶块上，消除了水平和垂直方向的振动。

大型消音器和高效的空间过滤系统使运转噪音大大降低，并减少废气的排放，能达到严格的环保排放标准。

采用大油箱提供了长达数小时的连续运转而无需中途增加燃油。

机器装配有4个万向轮(带刹车)移动方便，固定使用时，防止滑动。