

# 大泽动力八千瓦汽油发电机详情介绍

产品名称	大泽动力八千瓦汽油发电机详情介绍
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

### 汽油发电机和UPS之间的配合问题

不间断电源系统的用户很早已经注意到发电机组和UPS之间的配合问题,特别是由整流器产生的电流谐波对供电系统如发电机组的电压调节器、UPS的同步电路产生的不良影响非常明显。因此,UPS系统工程师们设计了输入滤波器并把其应用到UPS中,成功地在UPS应用中控制了电流谐波。这些滤波器对UPS与发电机组的兼容性起到了关键作用。

大泽动力八千瓦汽油发电机详情介绍参数如下：

型号：TO9000ET

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 192

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积: 15L

机油容积: 1L

过载保护: 有

绝缘等级: F

启动方式: 电启动 (选配全自动)

燃油型号: 90号以上汽油

调速方式: 自动调速

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000/3600

缸体结构: 单缸、四冲程

排 放: 440CC

机油型号: SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

#### 整机参数

工作时间: 8-12H

燃油表: 有

机油报警: 有

电压表: 有

输出指示灯: 有

机器重量: 90kg

外形尺寸: 700\*530\*540mm

发电机组标准配置如下

电压

电流

频率

机器运行指示

冷却风扇

安全保护

启动蓄电池及连接线；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原化油器

单相和三相数码相机具有自动过载保护装置。下位机有可转换的万向轮，方便机器实现移动操作；它分为两种类型：手动启动和电启动。如果用户需要，它也可以启动CON。。在图中，遥控器启动；与此同时，该款飞机还拥有可缓冲的软启动设计。避免机器损坏；该系列数码相机噪音低，运行时间长，体积小，重量轻，携带方便；当机油不足时，机器会自动报警；发动机型号为OHV，单缸，风冷，四冲程；自选双平行并联机床也可任意选择。可选的ATS自动切换。该系列数码机器的保修期为一年。