

# 兰州 银川 酒泉 武威 1000w太阳能逆控一体机1kw太阳能便捷发电机

产品名称	兰州 银川 酒泉 武威 1000w太阳能逆控一体机1kw太阳能便捷发电机
公司名称	甘肃鼎光工程有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:程浩 型号:CH-NK1KW 产地:甘肃
公司地址	甘肃省酒泉市肃州区肃州路48号
联系电话	18143737975

## 产品详情

甘肃程浩新能源有限公司太阳能光伏逆变器1000W24V220VAC便携式太阳能发电系统

产品简介：

AL系列太阳能交流/直流系统，采用数字化的设计，纯正弦波输出，优异的过流保护，可抗拒启动电流大的负载冲击，能适用于各种类型的负载；独立的太阳能三段式充电管理，提高蓄电池充电效能的同时延长其使用寿命，系统提供通用的5VDC-USB、12VDC输出端口供电功能，可广泛应用于家庭、学校、街道监控、森林监控、工矿、边防、海岛、牧区等小型太阳能发电应用场合。

性能特点：

MCU智能化控制技术，性能卓越；

纯正弦波交流输出，适应负载能力强；

5VDC-USB输出、12VDC端口输出，方便实用；

太阳能列阵、蓄电池共正系统输入；

可选择的市电充电功能，配置灵活；（选配功能）

过充电、过放电保护，延长蓄电池使用寿命；

数码表头+LED指示灯显示，设备运行状态一目了然；

交流输出过载、短路保护，各种自动保护及报警；

技术参数（一）：

型号：AL-	0.3KW/12V	0.5KW/12V	0.5KW/24V	1KW/24V
带C的机器有市电				
充电功能				
逆 蓄电池电压	12V		24V	
内 置蓄电池规格	1*55AH/12V		2*55AH/12V	
变 额定功率	300W	500W	1000W	1500W
器 输出电压	110/220VAC			
输出频率	50/60Hz			
输出波形	Sine Wave			
市电充 额定电压	110/220VAC---* (*号标记为选配功能)			
电 充电电流	10A ( MAX ) -* (*号标记为选配功能)		5A ( MAX ) -* (*号标记为选配功能)	
太 光伏电压 ( VDC )	25V		50V	
阳 ) 充电电压范围 ( VDC	10-25V		20-50V	
能 额定充电电流 ( A )	30A			
输 功率 ( Wp )	360 Wp		720 Wp	
入 ) 过充保护电压 ( VDC	14.2V		28.4V	
直 流输 过充恢复电压 ( VDC	14.0V		28.0V	
出 ) 浮充充电电压 ( VDC	13.7V		27.4V	
高压保护电压 ( VDC	16VV		32V	
) 高压恢复电压 ( VDC	15.2V		30.4V	
) 低压恢复电压 ( VDC	12.6V		25.2V	
) 低压保护电压 ( VDC	11V		22V	
) 5VDC USB输出	2个/MAX 2A			
12VDC输出端口	2个DC端口+后板12V端子台 ( MAX 8A )			
排风扇启动温度	> 45			
运行环境温度	0-40摄氏度			

贮存环境温度	-25 - +55摄氏度	
运行/贮存环境	0-90%无结露	
外观尺寸：宽*深*高（mm）	343 × 225 × 443	423 × 260 × 453
包装尺寸：宽*深*高（mm）	420 × 290 × 490	520 × 370 × 520