

# 带ATS装置8KW柴油发电机

产品名称	带ATS装置8KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

带ATS装置8KW柴油发电机仔细查看发电机内部，不得有杂物存在，防止落入螺钉，工具、抹布等异物。

- 用大约两个大气压的干燥压缩空气或皮老虎清除发电机各部分的灰尘。为避免损坏线圈，不得使用金属吹管。
- 检查发电机轴承的润滑情况。润滑油和润滑脂的质量与数量必须符合维护要求的规定。
- 检查发电机与其原动机的连接情况是否良好。同时检查两机的轴线是否在同一直线上。
- 检查转子是否灵活，同时检查轴承质量。
- 清洁集电环。
- 检查电刷装置；电刷压力为14.7—19.6kPa。
- 测量绝缘电阻，用500V兆欧表测量不得小于0.5M欧。

带ATS装置8KW柴油发电机参数如下：

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO195

活塞排量（ml）：531

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940\*530\*700

净重(kg)：160/175

带ATS装置8KW柴油发电机在起动电机的带动下，可听到断续的爆发声，且排气管口有柴油味、白烟或少量黑烟排出，则说明柴油已经进入气缸内。此时如果仍然无法起动或起动困难，则可能是：1．联轴节主动盘与主动凸缘之间的固定螺栓松动，造成供油时间过迟；2．低压油路回流阀弹簧过软或损坏，导致供油压力过低，喷油泵出油阀或柱塞副不密封，导致喷油量过小；3．喷油器针阀磨损或调压弹簧损坏，使柴油喷雾质量变差，柴油中含有水分，使柴油不易燃烧，空气滤清器堵塞，造成进气不足；4．排气制动阀未打开，使排气不畅通，造成废气排不尽；5．气门间隙调整不当或烧蚀、活塞环与缸套磨损、喷油器与座孔固定不紧、缸盖螺栓松动等引起气缸不密封。