

# FG-101B烙铁测温仪

产品名称	FG-101B烙铁测温仪
公司名称	苏州索高自动化有限公司
价格	.00/台
规格参数	HAKKO:2.2W FG-101:0.1mv 日本:1KG
公司地址	苏州市吴中区长桥街道长运街55号402室（注册地址）
联系电话	0512-65041402 15862518860

## 产品详情

特点：

- 能够准确测量焊咀温度、漏电压及接地阻抗。
- 当测量漏电压及接地阻抗时，焊铁可以根据MIL-HDBK-263B标准管理。
- 当测量接地阻抗时，焊铁可以根据IPC J-STD标准管理。
- 传感器附有特殊蜡涂层，适用于无铅焊锡。
- 设有「MAX HOLD」功能, 显示屏可以显示焊咀高温记录。
- 特设零点误差自动修正

规格

温度	分解度 量度范围 精确度	1 ° C 0 ~ 700 ° C *1 ± 3 ° C (在300 ~ 600 ° C之间) ± 5 ° C (超过上述范围)
电压	传感器 分解度 阻抗	K(CA)热电偶 0.1mV 0 ~ 40 0 ~ 40 mV (AC) ± (5% + 1位)

显示 液晶体

3 位数

超过范围 \*2

-1

断裂 \*3

MAX HOLD

MAX HOLD显示在右下角

功率消耗 2.2W (220V)

外部尺寸 200(长) x 120(宽) x 50(高) mm

重量 1kg

操作环境 0 ~ 40 ° C / 20 ~ 90%RH (无露水)

环境条件 适用规格污染度2 (根据 IEC / UL 61010-1标准)

\*1 传感器(AS5000)只可以用于测量500 ° C以下之温度。如需测量更高之温度，请使用温度探针。\*2 如果测量温度时没有安装传感器，或测量电压和阻抗时焊咀与传导片接触不良，测试仪会显示超过范围的信号。\*3 传感器断裂时，测试仪也会显示与超过范围相同的信号。请更换新的传感器。

### 包装清单：

产品说明 数量

FG-101B焊铁 1

测试仪

保险丝 1

传导线

万用转换器

接地夹

电源线

传感器

### 可更换配件：

型号 产品说明

AS5000 传感器 (1pc)