FG-101B烙铁测温仪

产品名称	FG-101B烙铁测温仪
公司名称	苏州索高自动化有限公司
价格	.00/台
规格参数	HAKKO:2.2W FG-101:0.1mv 日本:1KG
公司地址	苏州市吴中区长桥街道长运街55号402室（注册地址）
联系电话	0512-65041402 15862518860

产品详情

特点：

· 能够准确测量焊咀温度、漏电压及接地阻抗。

· 当测量漏电压及接地阻抗时，焊铁可以根据MIL-HDBK-263B标准管理。

· 当测量接地阻抗时，焊铁可以根据IPC J-STD标准管理。

· 传感器附有特殊蜡涂层，适用于无铅焊锡。

· 设有「MAX HOLD」功能, 显示屏可以显示焊咀高温度记录。

· 特设零点误差自动补正

规格

温度	分解度		1 ° C	
	量度范围	0 ~ 700 ° C *1		
	精确度	± 3 ° C (在300 ~ 600 ° C之间) ± 5 ° C (超过上述范围)		
	传感器	K(CA)热电偶		
电压	分解度		0.1mV	0 ~ 40 mV (AC)
	阻抗	0.1 Ω	0 ~ 40 Ω	± (5% + 1位

	显示	液晶体	3 位数
超过范围 *2	-1		
断裂 *3			
MAX HOLD	MAX HOLD显示在右下角		
功率消耗	2.2W (220V)		
外部尺寸	200(长) x 120(宽) x 50(高) mm		
重量	1kg		
操作环境	0 ~ 40 ° C / 20 ~ 90%RH (无露水)		
环境条件	适用规格污染度2 (根据 IEC / UL 61010-1标准)		

*1 传感器(AS5000)只可以用于测量500 ° C以下之温度。如需测量更高之温度，请使用温度探针。*2 如果测量温度时没有安装传感器，或测量电压和阻抗时焊咀与传导片接触不良，测试仪会显示超过范围的信号。*3 传感器断裂时，测试仪也会显示与超过范围相同的信号。请更换新的传感器。

包装清单：

产品说明	数量
FG-101B焊铁测试仪	1
保险丝	1
传导线	
万用转换器	
接地夹	
电源线	
传感器	

可更换配件：

型号	产品说明
AS5000	传感器 (1pc)