

医用泄漏电流测试仪 数显电流测量仪表

产品名称	医用泄漏电流测试仪 数显电流测量仪表
公司名称	南京恩泰电子仪器厂
价格	.00/个
规格参数	类型:数显电流测量仪表 品牌:恩泰 型号:ET2675F
公司地址	南京市江宁区麒麟街道开城路188号麒麟锦城20幢613室
联系电话	86550142

产品详情

类型	数显电流测量仪表	品牌	恩泰
型号	ET2675F	测量范围	0-10m (A)
准确度	5%	功率	300 (W)
电源电压	220 (V)	外形尺寸	***** (mm)

ei2675f型医用泄漏测试仪是按照gb9706.1—2007 (iec60601—1—1988)《医用电气设备第一部分：安全通用要求》要求设计。

1、 输出测试电压范围：ac为0 ~ 250v；

输出测试电压精度：50 ~ 250v ± 5% ± 2个字。

2、 泄漏电流测试范围：ac/dc，0 ~ 1mhz、正弦波及复合波形，三个量程为100 μ a、1ma、10ma。

泄漏电流测试精度：100 μ a档：100 μ a ~ 5 μ a ± (5% + 2个字)

1ma档：1ma ~ 50 μ a ± (5% + 2个字)；

10ma档：10ma ~ 0.5ma ± (5% + 2个字)。

3、 泄漏电流预置范围及报警精度：10 μ a ~ 10ma ± (5% + 2个字)，各档可任意设定报警值。

4、 隔离变压器容量：300va(ac250v,1.2a)。

5、输出测试电压波形：50hz \pm 2hz , 正弦波。