

柴油发电机150kw常用功率 玉柴品牌备用160kw功率

产品名称	柴油发电机150kw常用功率 玉柴品牌备用160kw功率
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	66000.00/台
规格参数	产地:上海 型号:SW150KW CY 品牌:玉柴
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

产品详情

柴油发电机150kw常用功率 玉柴品牌备用160kw功率

可选装配置：开架式、静音式、可移动式、全自动ATS、可防风雨箱、远程启动等

产品的应用：对于家庭，小商店和办公室，设备尺寸范围从3千瓦到30千瓦。

大型工业三相发电机从8千瓦到1200千瓦各种功率段的都齐全。

产品的组成：整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

柴油发电机组作为一种主用电源或备用电源设备，给人们的生产和生活以及工作带来了很大的便利。柴油发电机组既有优点也有缺点；

优点：发电稳定、耗油量低、成本低、适合长时间工作。

缺点：噪音大、体积大。（静音型发电机组可以解决这个问题）

我司售后：质保一年+售后上门+终身维护提供配件

产品的注意事项: 1.禁止柴油发电机组在空载或小负载情况下连续运行, 这会造成发动机涡轮增压器及排气系统积碳严重, 甚至漏油

2.禁止机组长时间过载运行, 否则将引发机组故障, 降低机组使用寿命。

3.严禁在机组运行时拆卸、更换机组的零部件。

4.必须使用符合标准的燃油, 避免引起发动机喷油泵或喷油器故障

5.发动机温度很低时, 应适当延长机组怠速运行时间; 当机组暖机后, 禁止机组长时间怠速运行。

150KW柴油发电机组参数分析:

发动机技术参数:

品牌:玉柴发动机

额定转速(Rpm):1500

气缸数:6

缸径×行程(mm):105*125

进气方式:涡轮增压

满负载燃油耗量(g/kw/h): 195

润滑油消耗量(L/h):0.5

调速方式:电调

型号:YC6G245L-D20

内置油箱(L):120

气缸排列方式:V型

气缸总容积(L):3.26

燃油:中国0#轻柴油

润滑油规格:柴机油

润滑油总容量(L):8

发动机冷却方式:水冷 风扇

发电机技术参数:

斯坦福电机4G

功率(KVA/KW):150

绝缘等级:H

空载电压调整范围: ±5%

效率(%):94.8

型号:AEM 274G

励磁方式:无刷自励

防护等级:IP22

稳态电压调整率:优于±1%

电压控制方式:电调

发电机组技术参数:

型号:SW150KW CY

机组功率(KVA/KW):187.5/150

输出电压(V):400/230

接线方式:三相四线

机组重量(kg):1554

机组尺寸(长×宽×高mm):2500*850*1450

启动方式:24V直流电启动

额定输出电流(A):电议

功率因数:0.8(滞后)

频率(Hz):50