

OLS1000EC硕天UPS不间断电源1K/800W

产品名称	OLS1000EC硕天UPS不间断电源1K/800W
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	970.00/台
规格参数	品牌:硕天OLS1000EC 型号:OLS1000EC 产地:深圳
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

OLS1000EC硕天UPS不间断电源1K/800W

CyberPower OLS3000ECXLe?是高性能的不间断电源系统，透过双转换在线式架构为重要设备，例如NAS、服务器、DVR /监控系统、交通运输、基础设施、和各类紧急系统等提供纯正弦波的最佳电力保护。通常装置于后勤办公室、伺服机房和数据中心等环境。UPS在市电模式下可确保后端设备得到高层级的电源保护及佳电源质量。用户亦可手动设定节能ECO模式，让UPS在市电质量优良的情况下减少能耗，可提高输出效能至96%。此系列产品备有维修旁路开关，当转动开关后电力可安全切换，不需要将任何相连的设备断电，维修人员即可快速进行维修。

主要特点

OLSC Tower 800-3000VA

在线式UPS

OLSC Tower 系列

型号OLS800EC OLS1000EC OLS1000ECXL OLS2000EC OLS2000ECXL OLS3000EC OLS3000ECXL

配置

额定功率(VA/Watts) 800/640 1000/800 1000/800 2000/1600 2000/1600 3000/2400 3000/2400

电气架构双变换在线式

节能模式Yes, ECO 模式(效率>95%)

输入参数

输入电压范围110-300Vac

输入频率范围40-70Hz

输入插座类型IEC C14 IEC C20

输出参数

输出电压220Vac (正弦波, 可设置208, 220, 230, 240Vac)

输出电压失真值 3% (线性负载), 5% (非线性负载)

输出频率 (电池模式) 50/60Hz (自动侦测) $\pm 0.5\%$

切换时间 (典型值) 0ms

过载保护

市电逆变模式: 105%-110% 额定负载, 长期运行; 110%-120% 额定负载, 60 秒后切旁路 >120% 额定负载, 立即切旁路

电池逆变模式: 105%-110% 额定负载, 长期运行; 110%-120% 额定负载, 10 秒后关机 >120% 额定负载, 立即关机

旁路模式: 105%-130% 额定负载, 长期运行 >130% 额定负载, 立即关机

输出短路保护软件立即关闭UPS 输出或断路器保护

输出插座 (数量) 国标 (3) 国标(4)+ 端子排国标(3)+ 端子排

浪涌保护及滤波

浪涌保护Yes

电池参数

电池电压12V 24V 24V 48V 48V 72V 72V

回充时间 (典型值) 4 小时4 小时取决于外接电池4 小时取决于外接电池4 小时取决于外接电池

电池后备时间

半载/ 满载(min) 6/1 9/3 取决于外接电池10/3 取决于外接电池10/3 取决于外接电池

状态指示

LED 显示显示市电模式，电池模式，负载容量，电池容量，故障信息等

声音告警电池模式，电池电压低，过载，故障，电池更换，旁路模式，充电失败，过充，风扇故障等

OLS1000EC硕天UPS不间断电源1K/800W OLS1000EC硕天UPS不间断电源1K/800W