

手机控制10KW静音汽油发电机

产品名称	手机控制10KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO10
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

手机控制10KW静音汽油发电机经济实用，使用安全，机体轻便，操作简单，噪音低，为您创造一个舒适的供电环境。省却繁琐的维修保养，何时使用都能应付自如。规格多样，适合不同需要。

特点1：电压更稳定-

采用了很新的阻尼绕组技术，在转子上增加了阻尼绕组及斜面，纠正了磁场畸变，减少了杂波的产生。

特点2：用途更广泛-

优良的波形使之更适用于对波形要求较高的精密电子仪器、电脑、灯具、LED等设置。

特点3：很好节能-搭载很好节能的大泽OHV 4冲程发动机，手机控制10KW静音汽油发电机马力强劲，耗油低，耐久性高，是大泽发动机技术的很好体现。携带方便，电压稳，可用于房车改造，医院带精密仪器，家用停电应急都是一款很理想的机器。

型号：TOTO10

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

发动机型号 TOR-670

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：1.1L

发动机排量：0.65L

气缸数量：直列 双缸

缸体结构：双缸风冷发动机

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：12H

噪音 (db) 7M 54-59

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：180/220kg

外形尺寸：1140*650*930mm带轮子

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

手机控制10KW静音汽油发电机三相静音汽油发电机组长期不使用时，需要封存，其方法如下

进行外部清洁，放出润滑油后清理曲轴箱，再将加热的润滑油倒回曲轴箱。

启动机组，空车运转2~3分钟，停机放净润滑油。