

触摸开关 旭远 220 (V)

产品名称	触摸开关 旭远 220 (V)
公司名称	温州市龙湾天河恒远电子厂
价格	1.00/只
规格参数	品牌:旭远 型号:HY-CM-86C 最高电压:220 (V)
公司地址	温州经济技术开发区天河街道环川西路164弄11号
联系电话	86 0577 28898869/13057912956 13091902138

产品详情

品牌	旭远	型号	HY-CM-86C
最高电压	220 (V)	额定发热电流	25mA (A)
用途	家装用品	产品认证	CE

品牌：旭远 型号：hy-cm-86c

电压：220v 负载功率：白炽灯<60w

工作原理 触摸式延时开关电路虚线右面是普通照明线路，左部是电子开关部分。vd1 ~ vd4、vs组成开关的主回路，ic组成开关控制回路。平时，vs处于关断状态，灯不亮。vd1 ~ vd4输出220v脉动直流电经r5限流，vd5稳压，c2滤波输出约12v左右的直流电供ic使用。此时led发光，指示开关位置，便于夜间寻找开关。ic为双d触发器，只用其中一个d触发器将其接成单稳态电路，稳态时1脚输出低电平，vs关断。当人手触摸一下电极m时，人体泄漏电流经r1、r2分压，其正半周使单稳态电路翻转，1脚输出高电平，经r4加到vs的门极，使vs开通，电灯点亮。这时1脚输出高电平经r3向电容c1充电，使4脚电平逐渐升高直至暂态结束，电路翻回稳态，1脚突变为低电平，vs失去触发电压，交流电过零时即关断，电灯熄灭。适用范围：本产品适用于走廊、楼道、地下室、车库等场所的自动照明，安全、节能、方便。功能特点：1、使用时只需触摸开关的金属片即导通工作，延长一段时间后开关自动关闭。2、应用控制，开关自动检测对地绝缘电阻，控制更可靠无误动作。3、无触点电子开关，延长负载使用寿命。4、触摸金属片地极零线电压小于36v的人体安全电压，使用对人体无害。5、独特的两制设计，直接代替开关使用

注：此价格只为在网上排名，如有需要，请来电咨询