

# 上海厂家智能建筑工地专用无线呼叫器施工电梯楼层呼叫器

产品名称	上海厂家智能建筑工地专用无线呼叫器施工电梯楼层呼叫器
公司名称	上海天叶科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区金桥谷创意园
联系电话	86-021-65630314 18917110748

## 产品详情

我公司主要经营楼层呼叫器，施工电梯塔吊指纹锁，施工电梯塔吊人脸识别

楼层呼叫器编码按钮和呼叫显示器的地址编码必须一致。否则无法正确接收。

### 固定码编码

楼层按钮集成电路2262上下方各有一个红色的拨码开关，就是编码开关。集成电路上方的拨码开关是用来编哪一层楼的，即数据编码。集成电路下方的拨码开关是用来区别各套呼叫器的编码，即地址编码。

每套楼层呼叫器的楼层按钮地址编码必须和接收显示器的地址编码一致。否则无法接收。

为方便查看，每一套楼层呼叫器的地址编码都写在接收显示器的外壳上。

楼层编码：它是二进制来计算的。从右到左，每一位对应的十进制数分别为"1"、"2"、"4"、"8"、"16"、"32"。需要哪一层，将相应组合的拨码拨下去(拨向数字的一侧)即可。

比如需要编码3楼，因为 $3=1+2$ ，只要将代表十进制"1"、"2"的右边的两个数据码拨下去即可。

又比如需要编码13楼，因为 $13=1+4+8$ ，只要将代表十进制"1"、"4"、"8"的从右边数起的第1、3、4三个数据码拨下去即可。

### 学习码编码

1同时按下“上翻键”和“确认键”两秒。进入设置状态，此时机器播放“进入设置模式”语音、数码管显示基数01并闪烁。

按“上翻键”（按下按键时有滴滴声提示音）到任意需要的号码、按“确认键”确定录码号码、此时机

器才真正进入录码，当收到发射信号后录入、保存、成功响一声提示音；再按“上翻键”进入下一个号码、以此类推。

同一号码，后录入的覆盖以前的

结束设置时再同时按下“上翻键”和“确认键”两秒离开、数码管不再闪烁。或在设置状态时5秒没有任何操作，自动离开。

上海天叶科技发展有限公司