

800MHz宽带合成器,高频段、低插损,高抑制

产品名称	800MHz宽带合成器,高频段、低插损,高抑制
公司名称	陕西微康姆通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:800MHz宽带合成器 型号:SVT-8/2.1 输入接口:N-Female
公司地址	陕西省西安市高新区糜家桥小区55幢10401号房
联系电话	86-029-88229923

产品详情

品牌	800MHz宽带合成器	型号	SVT-8/2.1
输入接口	N-Female	输出接口	N-Female
带宽	160/590 (MHz)	传输距离	0 (m)
电源电压	0 (V)	电源频率	0 (Hz)
功率	150 (W)	工作温度	-10 to +50 ()

filc-8/2.1

features & benefits:

>> hi-q cavity design>> high isolation & high power

specifications:

model number	svt-filc-8/2.1
frequency ranges	800-960mhz & 1700-2300mhz
insertion loss (fo)	0.3db maximum
in band ripple	+/-0.3db maximum p.p
return loss	17 db minimum
rejection	50 db
power handling	150 watt
connectors	n-female
impedance	50 ohm
operating temperature	-10 to +50 / 14 to +122
mechanical outline	150mm x 92mm x 55mm

此产品同一腔体结构可调试相邻多个频段的指标，可根据顾客不同要求来满足产品性能。产品由铝合金通过机
主体和所有零配件及辅料均通过rohs测试，符合rohs环保要求。

陕西微康姆通信技术有限公司是一家专业从事微波高频和超高频段的滤波器、双工器（0.3—18ghz）、以及各种
信号合成器的研发、生产和销售的高新技术企业。现已取得“iso9001：2008标准的质量管理体系认证证书”和
。公司希望与国内外的微波通信设备生产企业及研究机构进行合作，共同发展携手前进。欢迎各界朋友莅临我
谈业务。