

电力局12千瓦汽油发电机

产品名称	电力局12千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	29000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

电力局12千瓦汽油发电机机组组成部分

汽油机

发电机

LED控制屏

三、控制屏

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示,汽油机具有高水温、低油压、速、停机保护等功能。

四、随机附件:

说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

型号: B-12GDI

发电机参数

额定功率: 12KW

备用功率: 13KW

额定频率: 50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130*716*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

电力局12千瓦汽油发电机汽油发电机特点：

1、顶置气门(OHV) 设计

更低燃油消耗，更低运行温度，的性能。

2、铸铁缸套

更耐磨，延长汽油发电机寿命。

3、大容量空气滤滤芯

提高空气过滤性能，降低磨损。

4、集中控制面板

操作更简单。

5、金属凸轮，锻造曲轴及双球轴承

使汽油发电机更耐用。