

华为ETP48400-C9A6嵌入式通信电源系统

产品名称	华为ETP48400-C9A6嵌入式通信电源系统
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48400 规格:48V400A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

华为ETP48400-C9A6嵌入式通信电源系统

电源插框ETP48400-C9A6

外观介绍

图3-4 ETP48400-C9A6外观介绍

(1) 直流配电单元	(2) 通信扩展模块安装空间	(3) 整流模块安装空间
(4) 接地螺丝	(5) SMU02B	(6) UIM02C
(7) 交流配电单元		

配电单元

图3-5 ETP48400-C9A6直流配电单元

(1) 直流输出接线端子	(2) 用户1直流输出空开	(3) 用户2直流输出空开
(4) 用户3直流输出空开	(5) 用户4直流输出空开	(6) 电池空开
(7) 电池强制上电开关(盖板后)		

图3-6 ETP48400-C9A6交流配电单元

(1) 市电1输入空开	(2) 油机或市电2输入空开	(3) 交流输入N接线端子
(4) 交流防雷器	(5) 交流输出空开	(6) 交流输出N线端子

表3-2 配电规格

项目

配电规格

输入制式 220/380V AC三相兼容220V AC单相
交流配电 交流输入：2路63A/3P空开，手动切换机械互锁

直流配电 交流输出：5路16A/1P空开
2路UT-6直流输出接线端子

用户1直流输出空开：

LLVD1：1路125A/1P，1路16A/1P，1路6A/1P

BLVD1：1路63A/1P

用户2直流输出空开：

LLVD2：1路125A/1P，1路16A/1P，1路6A/1P

BLVD2：1路63A/1P

用户3直流输出空开：

LLVD3：1路125A/1P，1路16A/1P，1路6A/1P

BLVD3：1路63A/1P

用户4直流输出空开：

LLVD4：1路63A/1P

电池支路 BLVD4：2路16A/1P
4路125A/1P空开