

供应美瑞克RK2675E泄漏电流测试仪

产品名称	供应美瑞克RK2675E泄漏电流测试仪
公司名称	深圳市百川电子有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	品牌:美瑞克 型号:RK2675E
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道和平路祥龙大厦5单元501房
联系电话	0755-27709600 15889498360

产品详情

RK2675E漏电流测试仪

产品介绍

RK2675系列泄漏电流测试仪用于测量电器的工作电源（或其他电源）通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流是衡量电器绝缘性好坏以及产品安全性能的检测实验设备。

本产品满足GB4706.1-2005，GB4793.1-2007，IEC60335.1-2004等国内外安规标准测试，符合JJG848-2007安规计量检定规程要求。应用领域

元器件：二极管、三极管、高压硅堆、各种电子变压器、接插件、高压电器

家用电器：电视机、电冰箱、空调、洗衣机、除湿机、电热毯、充电器等

仪器仪表：示波器、信号发生器、直流电源、开关电源等各类整机

照明电器：镇流器、道路灯、舞台灯、手提灯等各种灯具

电动电热器具：电钻、手枪钻、气割机、打磨机、研磨机、电焊机等

电机：旋转电机等

性能特点

- 1、可测量各种低压用电设备的泄漏电流
- 2、测试电压，泄漏电流和测试时间均为数字显示

3、泄漏电流值及测试时间均可预置

4、泄漏电流超限时有声光报警

5、测试相位能自动/手动转换

6、测试时间、报警值可连续设定

型号	RK2675AM	RK2675WM	RK2675B	RK2675C
输出电压	0 ~ 250V			
测试电流	0.03 ~ 2mA/20mA			
测试精度	± 5%			
测试时间	0.0s ~ 999s 0.0=连续测试		1 ~ 99s ± 1%	
变压器容量	500VA	无源	1000VA	2000VA
PLC接口	RS232选配		无	
电源要求	220V ± 10% 50Hz ± 5%			
工作环境	0 ~ 40 , 85%RH			
外型尺寸	300*315*160mm	320*270*180mm	430*370*200mm	510*430*230mm
重量	10Kg	5Kg	23Kg	40Kg
配件	电源线			