

华为高频开关电源ETP4890-A2直流数字化电源系统参数

产品名称	华为高频开关电源ETP4890-A2直流数字化电源系统参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:ETP4890 规格:48V90A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为高频开关电源ETP4890-A2直流数字化电源系统参数

交直流配电

交流输入模式 单相三线制

交流输入电压 85 ~ 300VAC，额定电压：220VAC

交流输入频率 45 ~ 65Hz，额定值：50Hz/60Hz

功率因素 0.99

输出电压 42 ~ 58VDC，默认输出53.5VDC

30A整流模块

尺寸 40.8mm（高）× 95.5mm（宽）× 208mm（深）

输入电压 85 ~ 300VAC

输入频率 45 ~ 65Hz，额定值：50Hz/60Hz

效率 96%

输出功率 1600W（176 ~ 300VAC）

ETP4890整流模块介绍：

额定功率：870W (176~300VAC) 1000W (176~300VAC) 1600W (176~300VAC)

输入电压：85~300VAC，额定值：220VAC

工作温度：-40-C~+75-C（65-C以上降额输出）

尺寸（宽×深×高）：95.5mm×208mm×40.8mm（1U）

重量：1.5kg 1.1kg <1.6kg

散热方式：强制风冷

功率因数：0.99THD 5%

ETP4890监控单元介绍：

型号：SMU01B

信号输入：7路开关量输入，2路模拟量检