

本田汽油发电机10kw EC14000,本田汽油发电机组10kw EC14000T

产品名称	本田汽油发电机10kw EC14000,本田汽油发电机组10kw EC14000T
公司名称	河北凯博鸿星信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	本田:10KW EC1400:10KW 本田:GX630
公司地址	河北省保定市涞水县商业东街22号
联系电话	18611258858

产品详情

Powered by HONDA EC-14000发电机组参数表

本田动力汽油发电机组		
发 电 机	10KW机组参数	
	型号	EC-14000
	额定电压	单相230V
	频率Hz	50
	最大输出	11KW
	额定输出	10KW
	额定电流	43.5A
	功率因数	1.0
	波形畸变率	小于4%
绝缘等级	定子及转子：H级	
发 动 机	空冷OHV双缸汽油发动机	
	型式	
	型号与排量	GX630/688cc
	最大功率	16KW/3600rpm
	启动方式	电启动
	燃料	93#
附 属 配 置	机油容量L	1.7
	油箱容量L	40
	励磁有刷电机	有
	机油报警器	
	燃油指示表	
	电流指示表	

	电压	
	频率	
	运行时间表	电子表显示
	电池容量	12V-36AH免维护蓄电池
	车轮附件	标配
其它	尺寸(长*宽*高)	935*620*650
	净重(KG)	170
	耗油量【全负荷】	5L/H
	连续运转时间(H)	8
	噪音【db/7M】	73

公司网址：www.91ups.cn