

# 工厂 特价 现货供应三相混合式步进电机

产品名称	工厂 特价 现货供应三相混合式步进电机
公司名称	昆山市得信隆机电有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:得信隆 产品类型:三相混合式步进电机 型号:齐全
公司地址	玉山镇朝阳西路217号
联系电话	13390878158

## 产品详情

品牌	得信隆	产品类型	三相混合式步进电机
型号	齐全	额定功率	1.5 ( kW )
额定电压	24 ( V )	额定电流	2.8 ( A )
额定转速	280 ( rpm )		

三相混合式步进电机									
电机型号 <a href="#">点击查看详细</a>	类型	相电流(有效值)	驱动电压	最大静转矩	线电阻	线电感	重量	最大空载启动转速	配套驱动器
<a href="#">57byg350l</a>	三相混合式	2.8a	dc(24-40)v	0.88nm	1.4	4.1mh	0.7kg	280 转/分	ms-3h057
<a href="#">57byg350a</a>		4.5a		0.88nm	0.5	1.7mh	0.7kg	360 转/分	mmsa-3h0
<a href="#">57byg350b</a>		5.2a		1.2nm	0.5	1.4mh	1.1kg	360 转/分	57m <a href="#">msa-3h304d</a> <a href="#">msa-3h504d</a>
<a href="#">86byg350a</a>	三相混合式(低压)	3.5a	ac(40/60)v	2.4nm	0.5	3.6mh	2.2kg	240 转/分	msa-3h090
<a href="#">86byg350b</a>		3.5a		4.0nm	0.6	9.1mh	3.7kg		m
<a href="#">86byg350c</a>		4.2a		6.0nm	1.4	8.3mh	4.1kg		<a href="#">msa-3h504a</a> <a href="#">msa-3h506a</a> <a href="#">msa-3h511a</a> <a href="#">msa-3h522a</a>

<a href="#">110byg350a</a>	三相混合式	5.2a	ac220v	8nm	2	15mh	6.2kg	270 转/分	ms-3h110 mmsa-3h110m <a href="#">msa-3h511a</a> <a href="#">msa-3h522a</a>
<a href="#">110byg350b</a>				12nm	1.5	16mh	8.3kg	240 转/分	
<a href="#">110byg350c</a>				18nm	1.5	20mh	10.7kg	210 转/分	

### 两相混合式步进电机

电机型号 <a href="#">点击查看详细</a>	步距角	相电流	驱动电压	最大静转矩	相电阻	相电感	重量	最大空载启动转速	配套驱动器
<a href="#">17hs001(原)42bygh001</a>	1.8	1.7a	dc24v	0.15nm	1.4	1.96mh	0.2kg	390 转/分	<a href="#">ms-2h057m</a> <a href="#">sh-2h042m</a> <a href="#">ash-2h042mb</a>
<a href="#">17hs101(原)42bygh101</a>				0.35nm	2.3	2.88mh	0.24kg	390 转/分	
<a href="#">17hs111</a>				0.45nm	3.3	3.7mh	0.35kg	390 转/分	

<a href="#">23hs2001</a>	1.8	1.7a	dc(24-40)v	0.88nm	2.0	6.2mh	0.65kg	300 转/分	<a href="#">ms-2h057m</a> <a href="#">sh-2h057m</a>
<a href="#">23hs2003</a>		3.0a		0.88nm	1.1	3.4mh	0.65kg	450 转/分	
<a href="#">23hs300223hs3002z</a>				1.2nm	1.6	5.1mh	1.05kg	390 转/分	

<a href="#">34hs300b34hs300bz</a>	1.8	5.0a	ac40/60v	2.8nm	0.7	3.9mh	1.8kg	288 转/分	<a href="#">ms-2h090m</a> <a href="#">sh-2h090m</a>
<a href="#">34hs300c34hs300cz</a>				4.0nm	0.75	7.0mh	2.3kg	252 转/分	
<a href="#">34hs300d34hs300dz</a>				6.0nm	1.1	11.5mh	3.8kg	240 转/分	

<a href="#">57byg096</a>	1.8	3.0a	dc(24-40)v	0.75nm	1.0	2.7mh	0.6kg	360 转/分	<a href="#">ms-2h057m</a> <a href="#">sh-2h057m</a>
--------------------------	-----	------	------------	--------	-----	-------	-------	---------	--

<a href="#">86byg250a</a>	1.8	5.0a	ac40v	1.2nm	0.3	2.0mh	1.53kg	280 转/分	<a href="#">ms-2h090m</a> <a href="#">sh-2h090m</a>
<a href="#">86byg250b</a>			ac40/60v	2.4nm	0.5	5.6mh	2.55kg	270 转/分	
<a href="#">86byg250c</a>				3.6nm	0.7	7.2mh	4.08kg	250 转/分	

<a href="#">110byg250a</a>	1.8	6.0a	ac110v	8nm	0.5	7.3mh	6.2kg	260 转/分	<a href="#">ms-2h110m</a> <a href="#">sh-2h110m</a>
<a href="#">110byg250b</a>				12nm	0.7	13.1mh	8.3kg	250 转/分	
<a href="#">110byg250c</a>				18nm	0.9	16mh	10.7kg	240 转/分	