

# 泉盛王中王TG-A380对讲机

产品名称	泉盛王中王TG-A380对讲机
公司名称	合肥鑫耀商贸有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:泉盛 型号:TG-A380王中王 类型:专业级
公司地址	中国 安徽 合肥市 合肥市徽州大道248号天地通讯商城六楼612室
联系电话	86 0551 2877660/7135616

## 产品详情

品牌	泉盛	型号	TG-A380王中王
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	VHF : 136.000-173.995MHz z UHF:400.000-469.995MHz z ( MHz )	射频输出功率	高 4W,中 2W,低 1W ( W )
信道数	99 ( 个 )	理论通讯距离	6 ( km )
工作电压	7.2 ( V )	频率稳定度	± 5 ( ppm )
电池类型	镍氢电池	监听功能	有
外形尺寸	(110mm × 56mm × 37mm) 高 × 宽 × 厚) ( mm )		

产品编号 : tg-a380 产品名称 : tg-a380王中王 相关说明 :

1. 频率 : vhf : 136-173.995mhz

uhf : 400-469.995mhz

2. 尺寸 : 110 mm × 56mm × 37mm(高 × 宽 × 厚)

3. 收音机功能

4. 双守候

5. 100信道

6.ctcss/dcs

7.语音加密

8.声控发射

9.有线复制

10.繁忙禁发

11.lcd 双色背景灯

12.倒频功能

13.电脑写频

14.适用场合：物业管理、酒店饭店、建筑施工、铁路、交通、商场等。

tg-a380	
一般性指标	
频率范围：	vhf：136.000-173.995mhz uhf: 400.000-469.995mhz
信道数：	100
工作电压：	7.2v dc
步进频率：	5/6.25/10/12.5/15/20/25/30/50/100khz
频率稳定度：	± 5ppm
天线阻抗：	50
尺寸：	(110mm × 56mm × 37mm)(高 × 宽 × 厚)
发射机	
输出功率：	高 4w,中 2w,低 1w
电流：	1.4a(4w)
调制灵敏度：	12mv
调制失真：	<5%
调制限制	宽带<5khz,窄带<2.5khz
亚音频/数字亚音频频偏：	0.75khz ± 50hz,0.37khz ± 30hz
杂散辐射：	<7 μ w
调制方式：	16k f3e/11k f3e

调制特性：	6db/每倍频率递增
接收机	
参考灵敏度：	-122dbm (12db sinad)
音频功率：	>0.5w
音频失真：	<10%
调制接收带宽：	5k
杂波抑制：	65db
邻道选择性(宽带,窄带):	65db , 60db
互调(宽带,窄带):	60db , 55db
阻塞:	85db