

## 数字接收机（中星六B普通家用机）

产品名称	数字接收机（中星六B普通家用机）
公司名称	珠海市中大电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:其他公共广播系统 品牌:中大 型号:喜洋洋
公司地址	珠海市金湾区红旗镇工业区虹晖二路北珠海市金湾南星贸易有限公司3号厂房
联系电话	86-756-8501234

## 产品详情

类型	其他公共广播系统	品牌	中大
型号	喜洋洋		
完全符合 dvb-s/mpeg-2 标准		大容量存储2000频道	
国际先进的cheertek/ali方案可选		pal/ntsc 制式自动转换	
预置国内外上星节目，实现开机全接收		支持多国语言(英语，泰语，越南语,俄语,阿拉伯语,德语等可选)	
人性化osd设置，操作简单		支持多星控制，22k,dieeqc1.0,1.2	
超低门限设计		支持万年历	
支持数字音频输出		支持小画面，画中画	
支持快速自动搜索功能		支持rs-232升级端口进行pc对机升级和机对机升级	
时钟设置功能		耐高温，长期使用，性能稳定可靠	

### 技术指标

视频	解码	mpeg-2/mpeg-1 兼容
	比特速率	最大 15 mp/s

	制式输出	ntsc/pal/auto
	纵横比	4:3 , 16:9
音频	输出接口	rca*4
	输出阻抗	75
	输出电平	1vp-p
	输出带宽	5.50mhz(+0.5 ~ -4)
	解码	mpeg-2 & mpeg-1 i & ii层
	伴音模式	左声道/右声道/立体声
	输出阻抗	600
	输出电平	2vrms
	幅频响应	20hz ~ 15khz( ± 2db)
	谐波失真	0.6%(0db )
解调器	解调	qpsk
	符号率	2 ~ 45mbps
	fec内码	k=7 , r=1/2 , 2/3 , 3/4 , 4/5 , 5/6 , 6/7 , 7/8
输入信号	fec外码	rs(204/188/ , t=8
	频率	950mhz ~ 2150mhz
	输入电平	-25dbm ~ -65dbm
	输入阻抗	75
其他	多星控制	diseqc1.1、 1.2 , 0/22khz , 0/12v
	极化电压	13/18v(最大500ma) , 带短路自动保护
	电源电压	交流80 ~ 265伏 ; 47 ~ 63hz
	消耗功率	15w
	尺寸	220(w) × 160(d) × 40(h)mm
	重量	0.6kg
	工作温度	-5 ~ +40
	环境湿度	20% ~ 80%