

# 小型漏电只报警不脱扣断路器

产品名称	小型漏电只报警不脱扣断路器
公司名称	新宝凯（深圳）电气有限公司
价格	600.00/台
规格参数	新宝凯电气:202108293 XBKB1L:63 深圳:2P/16A
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民康路亿康综合楼六楼603B
联系电话	4000705588 13924580356

## 产品详情

xbkb1li-63小型漏电只报警不脱扣断路器xbkb1li-63小系列小型漏电断路器(电子式)适用范围、功能特点xbkb1li-63小系列小型漏电断路器适用于额定工作电压230(400)v, 50hz电源中性点直接接地的供电系统作为直接接触保护( $i_n = 30\text{ma}$ )和间接接触保护, 及防止电气设备绝缘损坏而引起的火灾。断路器还具有线路的过载、短路保护功能。该产品具有外形美观小巧、重量轻、\*\*\*良\*\*\*、分断能力高、道轨安装、壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料、使用\*\*\*。主要技术参数: 额定绝缘电压 $u_e$ : 690v, 额定工作电压 $u_e$ : 230(400v), 壳架等级额定电流: 6a, 10a, 16a, 20a, 25a, 32a, 40a, 50a, 63a, 额定电流6~63a。极数有1p+n和2p。功能特点: 漏电动作电流 $i_n$ : (30)50ma~500ma。漏电动作时间: 非\*\*\* $<0.1\text{s}$ 漏电报警及脱扣功能: 先报警后脱扣-漏电流达到 $0.65i_n \pm 10\%$ 时开始报警, 当漏电流达到 $0.8i_n \pm 10\%$ 时脱扣动作。只报警不脱扣-当漏电流达到 $i_n \pm 10\%$ \*\*\*警, 但不脱扣。报警形式-断路器内蜂鸣器音响信号。-外接用特殊辅助触头动作(触头容量ac220v, 1a)。