

# 广播级中频调制器ZY750M-A1

产品名称	广播级中频调制器ZY750M-A1
公司名称	湖南航天天达电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市585信箱11分箱
联系电话	86-073188815783 13508473869

## 产品详情

型号	ZY750M-A1 ( 48-550MHz )	重量	2 ( kg )
电压	220 ( V )	外形尺寸	19(w)*7.5(D)*1.75(H) ( cm )
包装	纸盒	输出频率范围	47-750MHz

### 特点介绍:

- 1、750mhz固定邻频输出；
- 2、图象、伴音均采用频率锁相技术；
- 3、微电脑控制，频道led显示；
- 4、高性能声表面滤波和螺旋滤波器滤波。

### specifications :

- 1、fixed critical-frequency output of 750mhz;
- 2、frequency composition phase lock loops control video carrier wave and audio carrier wave;
- 3、under the control of micro-computer, the showing of channel led;

、 high quality surface wave filter and helical filter to filter.

zy750m-a广播级邻频调制器技术参数

参数	指标
输出频率范围 ( mhz )	47-750
输出电平范围 ( db )	93-113
输出阻抗 ( )	75
邻频带外抑制 ( db )	大于65
频率误差 ( khz )	<5
带内平坦度 ( db )	<0.8
射频反射损耗 ( db )	大于20
图像/伴音功率 ( db )	10-20
视频调制度 ( % )	87.5
微分增益 ( % )	3
微分相位 ( ° )	3
色-亮时延差 ( ns )	<40
视频信噪比 ( db )	大于55
最大音频频偏 ( khz )	50
音频失真度 ( % )	1.0
音频信噪比 ( db )	大于55
供电 ( v )	ac220v
外型尺寸 ( in )	19 ( w ) *7.5 ( d ) *1.75 ( h )

tel : 0731-8881578388817864

fax: 0731-88112620

http:www.hnhttd.com

e-mail:tdexkj@vip.sina.com

