

万向自动焊锡机 JK 胶柄电烙铁

产品名称	万向自动焊锡机 JK 胶柄电烙铁
公司名称	苏州益凯盛电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JK 材质:胶柄电烙铁 用途:焊接
公司地址	苏州高新区竹园路189号2幢510室
联系电话	86 0512 68071390 18913599816

产品详情

品牌	JK	材质	胶柄电烙铁
用途	焊接	电流	交流
驱动形式	脚踏		

品名：万向自动送锡焊锡机机型：台式

电源：ac220v（50hz）功率：80w

工作温度：200 -480 适合锡线：0.6-1.2mm

优点和特点：

- 1、万向手臂装置：三度空间全方位调节，使烙铁和锡线均不需假作业员之手，它完全代替了您的双手，手臂可以调整至您想要的任意焊接之位。
- 2、自动送锡系统：您只需轻踩脚踏开关，锡线将自动的、定速、定量的伸到烙铁头。
- 3、温度：采用手动数字式温度设定一目了然，自动恒温控制方式。
- 4、高度可靠的金属防静电模式设计，焊接敏感元件更安全。
- 5、轻巧灵活，不占空间，温度，送锡速度，锡点大小可调。
- 6、操控容易新手二小时熟练，可节省50%人力。
- 7、环保型设计：为了您的健康请使用环保型无铅锡线。

适用：本焊锡机特别适合各类电子连接器, led灯串，视频音频线插头，耳机线，电脑数据线，小型线路板及小型电子元器件在线束中间的焊接和对接等。

使用步骤：

- 1.先将烙铁及送锡手臂调整至适合您焊接的位置(转动“手臂”的黑色旋钮，“手臂”即可任意调整)。
- 2.将电源插头插好，打开电源开关。
- 3.将锡线装置妥当。锡线外径0.5、0.6、0.8、1.0、1.2mm皆适用。齿轮后面的黑色旋钮可调整齿轮的松紧度，若太松易导致送锡不顺，马达无法带动锡线，请依锡线粗细适度调整之。
- 4.调整温度控制旋钮，设定到需要的工作温度。
- 5.调整出锡速度及焊点大小钮，转至您希望的出锡长度，出锡速度至少调至第五刻度，焊点大小由零开始调整至您希望的出锡长度，如此可确保马达运转十分顺畅。调整导锡管与烙铁头的工作距离，至少保持3mm，最多不超过6mm，以避免导锡管因太接近烙铁头而发生阻塞。
- 6.烙铁加热至设定的温度即可开始使用。
- 7.供锡方式可选择单点或连续送锡。normal-待被焊物就位后，脚踩脚踏开关即单点、定速、定量供锡。extra-脚踩脚踏开关即连续、定速供锡至松开即可停止供锡。

功能简介:

万向手臂装置：三度空间全方位调节，使烙铁和锡线均不需假作业员之手，它完全替代了你的双手，手臂可以调整至你想要的任意焊接之位置。

脚踏开关设计：使你的双手完全解放出来，这时你的双手就可以拿被焊物，这样不仅可以提高工作效率和焊接的精密密度，还可以减少许多焊接作业上无谓的浪费。

自动送锡系统：只要你轻踩脚踏式开关，锡线将自动的、定速、定量的伸到烙铁头。

送锡方式设计：设有单点和连续送锡方式，normal-可单点、定速、定量送锡，extra-可连续、定速送锡。

可调恒温控制：可根据工作需要，工作温度在200 ~480 之间调节。

送锡速度控制：可根据工作温度的高低，来调整送锡速度的快慢。

送锡大小控制：可根据被焊物的焊点大小，来调整送锡量的大小。

环保型设计：为了你的健康，请使用环保无铅锡线。

应用范围：本焊锡机特别适合各类电子连接器，led灯串，视频音频线插头，耳机线，电脑数据线，小型线路板及小型电子元器件在线束中间的焊接和对接等。